

EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

Drahtloser Mini-DMX-Transceiver 2,4 GHz, phantomgespeist

Art.-Nr.: 70064704

GTIN: 4026397642131



Listenpreis: 59.38 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Benutzerfreundlicher USB-Stecker mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Empfängern und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. W-LAN und Bluetooth)
- Reichweite bis 400 m (bei Sichtkontakt)
- Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 6 Sendern, dadurch Steuerung von 3072 DMX-Kanälen (6 DMX-Universen) möglich
- Plug & Play: Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit einem Funktionstaster
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspannung zum Betrieb
- 2,4 GHz - weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX eingebaut

Logistic

EAN / GTIN: 4026397642131

Gewicht: 0,04 kg

Länge: 0.11 m

Breite: 0.08 m

Höhe: 0.03 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|--|
| Spannungsversorgung: | 5 V DC |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion |
| DMX-Kanäle: | Eingang 512 |

Ausgabe 512

| | |
|-------------------|---|
| DMX-Ausgang: | 1 x USB, Typ A |
| Ansteuerung: | DMX; QuickDMX eingebaut |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Modulation: | GFSK |
| Parallellbetrieb: | Max. 6 Sender |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 8,6 cm Tiefe: 4 cm Höhe: 1,1 cm |
| Gewicht: | 10 g |
