

## EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

Drahtloser Mini-DMX-Transceiver 2,4 GHz, phantomgespeist

Art.-Nr.: 70064704

GTIN: 4026397642131



### Features:

- Benutzerfreundlicher USB-Stecker mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichnanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspannung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m bei Sichtweite
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397642131

Gewicht: 0,04 kg

Länge: 0.11 m

Breite: 0.08 m

Höhe: 0.03 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	5V DC
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion
DMX-Kanäle:	Eingang 512 Ausgabe 512
DMX-Ausgang:	1 x USB, Typ A

Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 8,6 cm Tiefe: 4 cm Höhe: 1,1 cm
Gewicht:	0,01 kg

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung