

FUTURELIGHT DMX Split 6 Splitter CRMX

6-facher Splitter und DMX-Funkempfänger (2,4 GHz) zur Truss- & Wandmontage

Art.-Nr.: 70064822

GTIN: 4026397726329

Listenpreis: 415.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Ansteuerbar über DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
- DMX-Verteiler für die Aufteilung eines DMX-Eingangssignals auf 6 DMX-Ausgänge
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
- Extrem geringe Latenz
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Mit Halterung für Wandmontage
- Reichweite von bis zu 500m bei Sichtweite
- Jeder DMX-Ausgang mit aktiver Signalaufbereitung
- Bis zu 10 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Antenne, 1 x Montagebügel, 2 x Gurt, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397726329

Gewicht: 1,60 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.13 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 10 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 6 x 3-pol XLR (W) Einbauversion galvanisch getrennt mit aktiver Signalaufbereitung
Ansteuerung:	DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
Reichweite:	Bis zu 500m bei Sichtweite
Frequenzband:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 10 Sender
Antennenverstärkung:	5 dBi
Latenz:	< 5 ms
Modulation:	GFSK
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde Halterung für Wandmontage
Status LED:	DMX, Pairing, Power, Pegelanzeige
Maße:	Länge: 13,7 cm Breite: 12,2 cm Höhe: 11,2 cm
Gewicht:	1,20 kg