

OMNITRONIC MPZ-180 ELA-Mischverstärker

4-Zonen-ELA-Mischverstärker, schaltbare Zonen, 180 W RMS

Art.-Nr.: 80709720

GTIN: 4026397176353



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Komfortable Ansteuerung Ihrer ELA-Lautsprecher über 4-Zonen-Technik
- 4 ELA-Zonenausgänge (100 V), separat schaltbar auf der Frontplatte
- Master-ELA-Lautsprecherausgang (70 und 100 V)
- Anschlussmöglichkeit für niederohmige Lautsprecher (4-16 Ohm)
- 3 Mikrofon-Eingänge (6,3-mm-Klinke, unsym.) mit getrennten Lautstärkereglern
- Mikrofon-Eingang 3 auf der Frontplatte mit regelbarer Priority-Funktion
- 3 Line-Eingänge (Stereo-Cinch) mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang (Stereo-Cinch)
- Gong, schaltbar
- Höhen- und Bass-Klangregler für Ausgangssignal
- 7-fache LED-Pegelanzeige
- Masterregler für das Ausgangssignal
- Lüftergekühlt
- Schutzschaltungen mit LED-Anzeige: Überspannung, Kurzschluss, Einschaltverzögerung
- Rackeinbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397176353

Gewicht: 12,45 kg

Länge: 0,56 m

Breite: 0,48 m

Höhe: 0,20 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Ausgangsleistung: 180 W RMS

Frequenzbereich: 80 - 16000 Hz

Zonen-Ausgang: 4 schaltbare Zonen

Maße: Breite: 48,3 cm

Tiefe: 38,5 cm

Höhe: 8,9 cm

Ausgangsleistung:	180 W RMS
Ausgangsart:	70 V, 100 V oder 4-16 Ohm
Ausgangsstrom:	
70 V	2,5 A
100 V	1,8 A
Mikrofoneingang:	5 mV, 600 Ohm
Line-Eingang:	300 mV, 10 kOhm
Ausgangsbuchsen:	Schraubklemme, Klemmleiste
Verzerrung:	0,5 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand:	85 dB (Line), 75 dB (Mic)
Gewicht:	12 kg
