

## OMNITRONIC MCR-4250 Mehrkanal-Endstufe

**Best.-Nr. 10452450**

- + 4 Kanäle mit Matrix-Zuordnung
- + Fernsteuerbar
- + 3-Band-EQ pro Kanal



- 4 x 225 W / 4 Ohm • Matrix-Zuordnung: jeder Eingangskanal kann auf eine der vier Zonen in der Lautstärke geregelt werden • Fernsteuerbar mit den Controllern R-1, R-4, R-1S, R-2 über Netzwerkkabel • 45 Hz Trittschall-Filter (Low Cut) und 3-Band EQ pro Eingangskanal • 4 Lautstärkeregler auf der Frontplatte • Elektronisch symmetrierte Ein- und Ausgänge über XLR-Einbaubuchsen • Boxenanschluss über Speaker-Buchsen oder Banane-/Schraubkombination • Bridged-Schalter für Brückenbetrieb • Komplettes Schutzschaltungs-Paket gegen Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung am Ausgang und Schnellabschaltung bei Netzausfall • Hocheffiziente Luftführung von hinten nach vorne • Anzeige des Betriebsmodus über LEDs für Protect, Clip und Signal pro Kanal • Sehr robustes Gehäuse • Rack-Einbaumaße

### Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 VAC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert (max.):	1200 W
Ausgangsleistung sinus:	
8 Ohm:	4 x 150 W
4 Ohm:	4 x 225 W
8 Ohm gebrückt:	2 x 450 W
Frequenzbereich:	20 - 20.000 Hz
Dämpfungsfaktor:	>150
Klirrfaktor:	0,05 %
Geräuschspannungsabstand:	95 dB
Mindeingangsspannung:	0,775 V
Eingangsimpedanz:	20 kOhm (symmetrisch), 10 kOhm (unsymmetrisch)
Eingänge:	4 x XLR-Einbaubuchsen
Ausgänge:	4 x XLR-Einbaubuchsen
Zonenausgänge:	4 x Speaker, 4 x Schraubklemme
Remote-Anschlüsse:	4 x RJ45
Steuerelemente:	Netzschalter, Gain-Regler (pro Kanal), 45 Hz Hochpass (pro Kanal), Matrix (pro Kanal), Volume (pro Kanal), Equalizer (pro Kanal), Bridge/Stereo
Schutzschaltungen:	Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung, Softstart, VHF-Signale
Anzeige:	Power, Bridge, Protect, Clip, Signal, Remote
Bauweise:	Stahlchassis
Maße:	482 x 490 x 90 mm
Mindesteinbautiefe:	Rackeinbau mit 2 HE
	510 mm
Gewicht:	25 kg

### Zubehör:


OMNITRONIC R-1, 1-Kanal Controller	Best.-Nr. 10452452
OMNITRONIC R-4, 4-Kanal Controller	Best.-Nr. 10452453
OMNITRONIC R-1S, 1x Stereo Controller	Best.-Nr. 10452454
OMNITRONIC R-2S, 2x Stereo Controller	Best.-Nr. 10452455

## OMNITRONIC R Kanal-Controller

- Best.-Nr. 10452452..... R-1, 1-Kanal Controller**
- Best.-Nr. 10452453..... R-4, 4-Kanal Controller**
- Best.-Nr. 10452454..... R-1S, 1-Stereo Controller**
- Best.-Nr. 10452455..... R-2S, 2-Stereo Controller**

- + Controller für MCR Endstufe
- + Zone 1-4
- + Mono + Stereo

**R-1**



**R-4**



**R-1S**



**R-2S**



- Fernsteuerung für eine Zone • Auswahl der Zone über Jumper • Verbindung zur Endstufe im Daisy-Chain-Prinzip mit bis zu 900 m Länge über Netzwerkkabel • RJ45 Ein- und Ausgang • Zur Unterputz- oder Aufputzmontage • Frontplatte aus schwarzem Metall • Lautstärkeregelung von -80 bis 0 dB; Position 0 ist AUS • Einbautiefe 50 mm



### Technische Daten:

Anschlüsse:	RJ45
Maße:	87 x 87 x 55 mm
Mindesteinbautiefe:	50 mm