

19" RJ45



## OMNITRONIC MCS-1250 MK2 6-Zonen-Verstärker

6-Zonen-Audio-Verstärker mit Matrix-Zuordnung,  
2 x 50 W pro Zone

- 6-Kanal-Audio-Verstärker für Multizonen-Beschallungssysteme
- Verbesserte Version mit Touchpad-Einbaucorntroller
- 12 x 50 W/4 Ohm
- Effiziente Class-D-Technologie
- 6 Stereo-Eingänge erweiterbar auf 18 Stereo-Zonen mit weiteren MCS-1250
- Matrix-Zuordnung: Eingangsquellen können allen Kanälen frei zugeordnet werden
- 6 Vorverstärkerausgänge für externe Leistungsverstärker
- Optischer Eingang

Best.-Nr. 10452480

### Technische Daten:

Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert (max.):	1250 W
Ausgangsleistung sinus:	
Stereo 4 Ohm:	2 x 50 W pro Zone
Stereo 8 Ohm:	2 x 25 W pro Zone
8 Ohm gebrückt:	6 x 100 W
Frequenzgang:	20-20000 Hz
Klirrfaktor:	0,1 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand:	85 dB
Mindesteingangsspannung:	250 mV
Eingangsimpedanz:	>47 kOhm
Lautsprecheranschlüsse:	Klemmblock
Schnittstelle Hausautomation:	RS-232
Stummschaltung:	12 V DC, über 3,5-mm-Monoklinke
Trigger-Ausgänge:	12 V DC, über 3,5-mm-Monoklinke
IR-Sender:	3,5-mm-Monoklinke
LED-Anzeige (pro Kanal):	Standby/On, Peak
Schutzschaltungen:	Kurzschluss, Überhitzung, Überlast
Maße:	482 x 420 x 102 mm (19", 2 HE)
Gewicht:	13,6 kg



RJ45

## OMNITRONIC MCS-1250 MK2 Einbaucorntroller

MCS-1250 MK2 Touchpad-Einbaucorntroller

- Berührungsempfindliche Oberfläche
- Blau hinterleuchtete LCD-Anzeige zum Monitoring der Zonen-Einstellungen
- Jede Zone kann mit dem Einbaucorntroller angewählt und individuell geregelt werden: Audioquelle, Volume, Treble, Bass, Mute, an/aus
- Anschluss an den Verstärker über den Verteiler per Netzwerkabel (RJ-45)
- Zur Unterputzmontage, mit IR-Empfänger

Best.-Nr. 10452483



RJ45

## OMNITRONIC MCS-1250 MK2 Hub

MCS-1250 MK2 Verteiler

- Verteiler für den Anschluss von bis zu 6 Einbaucorntrollern an den Verstärker MCS-1250 MK2

Best.-Nr. 10452484



## OMNITRONIC MCS-1250 MK2 Fernbedienung

MCS-1250 MK2 Fernbedienung

- Fernbedienung für den Betrieb mit dem Verstärker MCS-1250 MK2 und den zugehörigen Einbaucorntrollern

Best.-Nr. 10452485



## OMNITRONIC MCS-1250 MK2 IR-Sender

IR-Sender für MCS-1250 MK2

- Bedienen Sie Ihre Audio-/Videogeräte in anderen Räumen mit Ihrer eigenen Fernbedienung
- Der MCS-1250 MK2 Einbaucorntroller empfängt das Signal der Fernbedienung und der IR-Sender sendet das Signal an das AV-Gerät
- Kompatibel mit nahezu allen AV-Geräten (HDD-Recorder, Settop-Box, Satellitendecoder, Stereoanlage) mit Infrarotsensor

Best.-Nr. 10452486