

## OMNITRONIC Table de mixage de DJ PM-222 2 canaux

Table de mixage 2 canaux

Réf. : 10006819

GTIN: 4026397380392



### Caractéristiques:

- 2 canaux d'entrée avec réglage de préamplification (gain), égaliseur 2 bandes et commutation phono/ligne
- Entrée microphone DJ avec régulateur de volume séparé
- Pré-écoute (CUE) des canaux d'entrée via la sortie casque réglable, avec réglage Cue-Mix
- Crossfader interchangeable pour le fondu enchaîné entre les deux canaux
- Affichage du niveau par LED stéréo à 6 chiffres et réglage master
- Sorties : Master et Record (RCA stéréo)
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; DJ itinérants / artistes solos; installation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397380392

Poids: 2,35 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.17 m

### Données techniques:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 30,00 W  |
| Classe de protection:             | SK II  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via petits appareils C8 (M)<br>« prise de rasoir » version encastrable câble<br>d'alimentation à prise euro (inclus dans la<br>livraison)<br><br>Tramite |
| Plage de fréquence:               | 20 - 20000 Hz  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Rapport signal/bruit:  | >70 dB  |
| Distorsion harmonique: | <0,025 % avec 1 kHz   |
| Impédance:             | Entrée: microphone 47 kOhm<br>Entrée: Line 47 kOhm<br>Entrée: phono 47 kOhm   |
| Gain:                  | Entrée: variable  |
| Éléments de commande:  | Interrupteur d'alimentation, Commutateur de source, crossfader  |
| État LED:              | Indicateur de niveau maître, power  |
| Connexions:            | Entrée: microphone via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable<br>Entrée: Line via 4 x RCA stéréo<br>Entrée: phono via 2 x RCA stéréo<br>Sortie: Master via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable   |
| Canaux:                | Canal d'entrée: 2 x Stéréo avec commutateur Line-Line-Phono via RCA, réglage du canal via Fader, régulateur 2 bandes EQ, Contrôle du gain<br><br>Canal de microphone: 1 x Mono via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif, fonction Cue-Mix<br><br>Sortie maître: 1 x Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif<br><br>Sortie casque: 1 x Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif |
| Niveau max.:           | Sortie: Master +19 dBu  |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre  |
| Dimension:             | Largeur : 19 cm<br>Profondeur : 26 cm<br>Hauteur : 13,7 cm  |
| Poids:                 | 2,00 kg   |

## Contenu de la livraison:

- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x table de mixage