

OMNITRONIC PM-202FX 2-Channel DJ Mixer with Filter, FX and Bluetooth

Réf. : 10006865

DJ mixer with Bluetooth connectivity, bipolar filter and 6 sound effects

GTIN: 4026397731088



Caractéristiques:

- Bluetooth signal routable to channel 1 and 2
- Canal microphone DJ avec régulateur de volume et égaliseur 2 bandes
- Crossfader avec caractéristique de réglage ajustable et interrupteur Reverse
- Pré-écoute de tous les canaux d'entrée et de la somme maître via une sortie casque stéréo réglable
- Master channel with level control and stereo LED level meter
- 4 entrées ligne et 2 entrées phono via des prises RCA
- Sortie d'enregistrement supplémentaire
- Filtre DJ LPF/HPF bipolar par canal
- Commandé via Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 15m
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; usage portable; DJ itinérants / artistes solos

Logistique

EAN / GTIN: 4026397731088

Poids: 2,75 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.15 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 8 W

Classe de protection: SK II

| | |
|------------------------------|---|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via petits appareils C8 (M) « prise de rasoir » version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite |
| Plage de fréquence: | 20 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >80 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,1 % avec 1 kHz |
| DJ filter: | Par canal: LPF/HPF bipolar, |
| DJ-FX: | Master: CHORUS, REVERB, DELAY, FLANGER Master: WHA, PHASE, |
| Commande: | Bluetooth |
| Nom de l'appareil Bluetooth: | PM-202FX |
| Portée: | Bluetooth: jusqu'à 15m |
| Atténuation de la diaphonie: | >60 dB |
| Éléments de commande: | Crossfader, Contrôle Crossfade-Curve, commutateur du crossfader (inversion), Contrôle FX Paramètres, Interrupteur d'alimentation |
| État LED: | Power, Indicateur de niveau maître |
| Connexions: | Entrée: Line/Phono via 2 x RCA stéréo Entrée: Line via 2 x RCA stéréo Entrée: microphone via 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Entrée: Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable Entrée: connexion à la terre via 2 x borne à visser Sortie: Master via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie: Master via 1 x RCA stéréo Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Casque via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable |
| Canaux: | Canal d'entrée: 2 x Stéréo avec Commutateur Line-Line/Phono-Bluetooth via RCA, réglage du canal via Fader 60 mm, régulateur 2 bandes EQ, Contrôle du gain, Commutateur CUE Canal de microphone: 1 x Mono via XLR, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ Sortie maître: 1 x Stéréo via XLR ou RCA, réglage du canal via bouton rotatif, Contrôle rotatif balance Sortie casque: Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif, fonction Cue-Mix Sortie rec.: Stéréo via RCA |
| Matériau: | Métal |
| Couleur: | Noir |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre |
| Dimension: | Longueur : 30,5 cm Largeur : 19,0 cm Hauteur : 11,0 cm |
| Poids: | 2,18 kg |

Longueur du câble:

2,10 m amovible

Contenu de la livraison:

- 1 x table de mixage
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Antenne
- 1 x câble RCA
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité