

OMNITRONIC Microphone MLM-81 pour la série de table de mixage

Mélangeur micro/ligne, 8 canaux

Réf. : 10304150

GTIN: 4026397295085



Description:

OMNITRONIC MLM-81 mixes up to 8 mono input signals to one output. Via individual level and tone controls, the different sources can be controlled and perfectly dovetailed. The MLM-81 is not only suited for panel discussions or symposiums but for press conferences as well and - due to its compact design - occupies almost no space.

Caractéristiques:

- Pour mélanger jusqu'à 8 signaux d'entrée mono sur 1 sortie mono
- 8 canaux micro/ligne avec commandes de volume et de tonalité séparées et LED de signal
- Chaque canal dispose d'une entrée microphone XLR symétrique et d'une entrée jack 6,3 mm asymétrique
- Chaque entrée microphone avec alimentation fantôme commutable (12 V)
- Sortie de liaison indépendante du maître pour le raccordement d'un autre MLM-81
- Chaque entrée jack peut être reconfigurée séparément en sortie de ligne via des cavaliers internes
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 10,00 W

Classe de protection: SK I

Logistique

EAN / GTIN: 4026397295085

Poids: 2,75 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.09 m

| | |
|-------------------------|--|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| | Tramite |
| Rapport signal/bruit: | >106 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,003 % avec 1 kHz |
| Alimentation fantôme: | 12 V DC |
| Impédance: | Entrée: microphone 600 Ohm Entrée: Line 18 kOhm Entrée: AUX 10 kOhm Sortie: 51 Ohm |
| Gain: | Entrée: microphone 69 dB Entrée: Line 26 dB |
| Couleur du boîtier: | Argenté |
| État LED: | Power, Signal |
| Connexions: | Entrée: microphone via 8 x XLR 3 broches Entrée: Line via 8 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Entrée: AUX via 1 x RCA (F) version encastrable Sortie: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Sortie: AUX via 1 x RCA (F) version encastrable |
| Canaux: | Canal d'entrée: 8 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif, Réglage de la tonalité EQ Sortie maître: 1 x Mono via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif |
| Niveau max.: | Entrée: microphone -23 dBV Entrée: Line +22 dBV Sortie: +17 dBV |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 15,2 cm Hauteur : 4,45 cm |
| Poids: | 2,30 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi