

OMNITRONIC Amplificateur d'installation 6 canaux MCD-3006 MK2

Réf. : 10452415

Class D Amplificateur PA multicanal à alimentation à découpage, 6 x 500 W RMS (4 Ohm), 6 x 250 W RMS (8 Ohm)
GTIN 4026397700213

Prix de catalogue: 831.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Amplificateur de sonorisation avec limiteur intégré pour les applications multizones
- Entrées de signal via des prises XLR symétriques encastrées ou des borniers
- Réglage inviolable du volume sur le panneau arrière
- Triple affichage du niveau avec LED Clip par canal
- Châssis robuste en acier avec plaque frontale en aluminium
- Très efficace Flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Bailleur; Centres sportifs/Centres de fitness

L'étendue des fournitures

- 1 x amplificateur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 6 x borne enfichable à vis, 4 x pied, 4 x vis, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397700213

Poids: 10,10 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.45 m

Hauteur: 0.15 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 525 W Alimentation 1/8

Puissance de sortie: 6 x 500 W RMS (4 Ohm)

6 x 250 W RMS (8 Ohm)

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Plage de fréquence:	22 - 25000 Hz
Rapport signal/bruit:	>120 dB
Distorsion harmonique:	<0,003 % avec 1 kHz
Refroidissement:	2 x ventilateur , Flux d'air Front to Rear
Impédance:	Entrée: 22 kOhm , sym. Entrée: 12 kOhm , non sym.
Gain:	26 dB
Commutation:	Class D
Temps de montée:	>10 V/μs
Facteur d'atténuation:	>500
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal
Circuit de protection:	Démarrage progressif; Court-circuit; Surchauffe; Surcharge; Tension continue; Temporisation de démarrage
État LED:	Power, Indicateur de niveau, Clip, Protect, Veille
Connexions:	Entrée: Line via 6 x XLR 3 broches Entrée: Line via 6 x Borne enfichable à vis Lien: Enceinte via 6 x Borne enfichable à vis
Niveau max.:	Entrée: +2 V
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 38,8 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	9,05 kg