

INTUSONIC HMA72 2-zone Audio Router

19" audio router, 5 stereo & 2 mic inputs, IR remote an RS485 control option

Réf. : 12604187

GTIN: 5060502923288



Description:

The INTUGRID HMA72 is a core unit for Intusonic's digitally controlled audio zoning, which is complemented by the HZE11 zone remote wall panel. Together they deliver a scalable audio routing system for background music. The HMA72 offers two microphone inputs, 5 line inputs, a front-panel 3.5mm TRS input and a LINKOUSTIC 4.2 wireless audio link, which can be flexibly routed to its two output zones, with each of these zones controllable either by the on-board user interface, the included IR remote or a wall remote control panel. Every zone can be configured extensively to meet the application's demands, while keeping user interaction extremely simple. The HZE11 zone remote wall panel allows to remotely control all zone settings plus accepts a local audio feed.

Logistique

EAN / GTIN: 5060502923288
Poids: 3,90 kg
Longueur: 0.54 m
Largeur: 0.33 m
Hauteur: 0.09 m

Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Commandé via Télécommande infrarouge; RS 485; LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
- Écran LCD
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Alimentation électrique:	115/230 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 10 W
Type de protection:	IP20

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>104 dB
Distorsion harmonique:	<0,01 % avec 1 kHz
Commande:	Télécommande infrarouge; RS 485; LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
Atténuation de la diaphonie:	>70 dB
Type d'écran:	2 x Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Encodeur, Contrôle du volume par canal, commutateur d'alimentation fantôme, commutateur muet; Commutateur de source, Commutateur Low-Cut
Connexions:	Entrée: Stéréo via 4 x RCA stéréo Entrée: Stéréo via 2 x Câble jack 6,3 mm (sym.) Entrée: microphone via 2 x borne enfichable à vis Sortie: zones via 2 x borne enfichable à vis Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable RS 485 via 3 x RJ-45 (F) version encastrable Mise en sourdine via borne enfichable à vis Emergency via borne enfichable à vis
Égaliseur:	Master: 2 x régulateur 2 bandes
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 4,4 cm
Poids:	3,35 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 8 x borne enfichable à vis
 1 x prise
 4 x pied
 1 x Antenne
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 1 x Mode d'emploi