eurolite®

EUROLITE Set LED KLS-40 + transmitter + receiver

Réf. : 20000084

GTIN:

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED KLS-40 Compact Light Set

DMX LED spotlight set with COB LEDs for mobile use

- Complete LED light set with four compact LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled
- 1 four color LED per spot (RGBW)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 2, 3, 4, 6, 16, 20 or 24 DMX channels selectable
- Sound-control via built-in microphone, microphone sensitivity adjustable
- Supports QuickDMX - the wireless DMX-system from Eurolite
- Built-in phantom fed socket for QuickDMX receiver (see accessories)
- DMX512 control via regular DMX controller
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- Functions: RGBW color mixture, color presets, built-in programs, strobe effect with variable speed, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a speaker stand (not included) or truss
- Black lacquered metal version with movable mounting bracket
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Avec un Angle de départ de 12°

EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX

Récepteur sans fil DMX compact 2,4 Ghz, alimentation fantôme

- Adaptateur XLR (femelle) à 5 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble USB

Données techniques:

Poids:	3,64 kg

EUROLITE LED KLS-40 Compact Light Set

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	115 W
Type de protection:	IP20
Type de lampe:	Lampe LED
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Angle de départ (1/10 pic):	22°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 45 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 18,5 cm
Poids:	3,40 kg
DMX channels:	2/3/4/6/16/20/24
DMX connection:	3-pin XLR
QuickDMX connection:	5-pin XLR
Sound control:	via built-in microphone
LED type:	COB 30 W
Number of LEDs:	4
Beam angle:	12°
Dimensions (L x W x H):	450 x 120 x 185 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX

Alimentation électrique:	5 V CC
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via XLR (F) 5 broches version encastrable
Canaux DMX:	Entrée 512
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches
Commande:	DMX; QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	100 g

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5 V CC 1 A
Type de protection:	IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches
Commande:	QuickDMX; DMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Puissance de sortie RF:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	150 g

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.