

## EUROLITE Ensemble LED KLS-180 + récepteur radio QuickDMX

Barre de 4 projecteurs RGBW et 4 LED blanches stroboscopiques, récepteur DMX compact inclus

Réf. : 2000339

GTIN:



**Prix de catalogue: 386.75 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180

Barre à 4 spots RGBW et 4 LED stroboscopiques blanches, connecteur QuickDMX (XLR)

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Poids léger et compact
- Fonctionnement silencieux
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J
- Avec Étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

#### Projecteur

- 4 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR>4 spots pouvant être commandés individuellement

#### Barre

- 4 LED puissantes 1 W high-power blanc froid (CW)<BR> commandé individuellement LEDs

#### L'étendue des fournitures

### Logistique

- 1 x projecteur, 1 x sac, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi

### EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX

Récepteur sans fil DMX compact 2,4 Ghz, alimentation fantôme

- Adaptateur XLR (femelle) à 5 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

### Données techniques:

Poids: 4,94 kg

### EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Longueur du câble:	Env. 1,1 m
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	3; 4; 8; 21
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif)
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°

Angle de départ (1/10 pic):	18°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 60,5 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	4,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
<b>Projecteur</b>	
LED:	4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
<b>Barre</b>	
LED:	4 x 1 W high-power blanc froid (CW)
<b>Télécommande</b>	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
<b>Spécifications juridiques</b>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX**

Alimentation électrique:	5 V CC
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via XLR (F) 5 broches version encastrable
Canaux DMX:	Entrée 512
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches
Commande:	DMX; QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	100 g