

RELACART Émetteur de poche UR-260D et casque et micro cravate

Réf. : 20000348

Récepteur radio True Diversity (DSP + logiciel PC) et 2 émetteurs de poche + casques + micros cravates

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

RELACART Récepteur UHF 2 canaux UR-260D

Récepteur radio Diversity et DSP pour modélisation de microphone et logiciel PC

- Récepteur radio multifréquence à 2 canaux avec processeur 24 bits pour une qualité sonore supérieure
- MagicEQ intégré permet une modélisation spectaculaire des microphones à main
- 7 présélections avec des microphones connus (e835, beta58, e935, D5, SM57, N/D767a, SM58) et 3 présélections personnalisables sont disponibles
- Feedback Killer intégré pour une suppression automatique du feedback et une qualité sonore cristalline à un gain maximal
- Traitement et gestion DSP via une interface Ethernet et un logiciel PC intuitif
- Technique Antenna-Diversity pour une qualité de réception maximale
- 10 groupes de 90 fréquences fixes dans une bande passante de commutation de 11 MHz
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Recherche automatique de fréquence (AFS) pour trouver des canaux de réception sans interférences
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Possibilité de mettre plusieurs récepteurs en cascade via un câble réseau
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec le séparateur d'antennes R-14D
- Boîtier solide métallique
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- Processeur de signal numérique 96kHz, 24 bit
- A une portée de jusqu'à 80m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe

Logistique

- Jusqu'à 9 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
 - Multicolore Écran LCD
 - L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable, Connecté à Logiciel RELACART Magic EQ
 - Boîtier du pupitre
- L'étendue des fournitures**
- 1 x récepteur, 2 x Antenne, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble jack, 2 x Étrier, 6 x vis, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

RELACART Émetteur de poche UT-222, casque HM-800S

Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL, 823-832 + 863-865 MHz

- Durable aluminum alloy housing, applicable for touring
- Lavalier microphone optional
- Pilot frequency squelch technology delete wireless RF interference
- 2 license-free frequency ranges: 823-832 MHz (Duplex Gap) and 863-865 MHz
- 10 groups with 90 fixed frequencies within 11 MHz switching bandwidth
- Parallel operation of up to 9 systems is possible without any interference
- Easy and error-free synchronization between receiver and transmitter via infrared signal
- Mute mode
- Adjustable input gain
- RF output power Hi/Low adjustable
- Lock function for prevents undesired changes to settings
- License-free and approved in large parts of the EU (please check on a country-by-country basis)

Émetteur

- A une portée de jusqu'à 80m
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Écran OLED

microphone

- Caractéristique directionnelle: Omnidirectionnel

L'étendue des fournitures

- 1 x Émetteur, 1 x microphone, 1 x protection contre le vent, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

RELACART Micro cravate unidirectionnel LM-C420

Micro cravate électret discret

- Se fixe à la cravate, à la chemise ou au col de l'utilisateur
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Présentations produit et interventions

L'étendue des fournitures

- 1 x microphone, 1 x protection contre le vent

Données techniques:

Poids:	2,84 kg
--------	---------

RELACART Récepteur UHF 2 canaux UR-260D

Type:	Récepteur
-------	-----------

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC 1000 mA
--------------------------	--

Puissance totale de raccordement:	Max. 9 W
-----------------------------------	----------

Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
	Tramite
Nombre de canaux:	2
Plage de fréquence:	45 - 18000 Hz
Rapport signal/bruit:	>100 dB
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Connexion au réseau:	Protocole : Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F) version encastrable
DSP:	Processeur de signal numérique 96kHz, 24 bit
Portée:	Jusqu'à 80m
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz
Diversity:	Antenna-Diversity
Bande passante:	11 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,0005 %
Fonctionnement parallèle:	Max. 9 Émetteur
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	90 fréquence commutable En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Menu, Touches de navigation
Connexions:	Antenne via 2 x BNC (F) 8 V Sortie: microphone via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie: Line via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
PC connect:	Logiciel RELACART Magic EQ via RJ-45 (F) version encastrable
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
Dimension:	Largeur : 41 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 4,3 cm
Poids:	2,40 kg

RELACART Émetteur de poche UT-222, casque HM-800S

Émetteur	
Type:	Émetteur de poche et microphone
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Gain:	0 dB -6 dB

	-12 dB
Portée:	Jusqu'à 80m
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz
Bande passante:	11 MHz
Puissance de sortie RF:	10 mW (LO); 40 mW (HI)
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	90 fréquence commutable En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies
Type d'écran:	Écran OLED
Connexions:	Sortie: Mini XLR (M) 4 broches version encastrable
Commutateur:	Interrupteur On/Off/Mute
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 6,6 cm Profondeur : 2,3 cm Hauteur : 8,4 cm
Poids:	0,19 kg
Microphone	
Type:	Microphone serre-tête
Alimentation électrique:	2-10V CC
Longueur du câble:	1,2 m
Type de micro:	Condensateur Dimension : Ø 5 mm x 6 mm
Caractéristique directionnelle:	Omnidirectionnel
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Sensibilité:	-47 dB
Impédance:	1800 Ohm
Type de prise:	Mini XLR (F) 4 broches
Matériau:	Métal
Couleur:	Couleur chair
Poids:	0,018 kg

RELACART Micro cravate unidirectionnel LM-C420

Type:	Micro cravate
Alimentation électrique:	2-10V CC
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Mini XLR (F) 4 broches Tramite
Longueur du câble:	1,2 m
Type de micro:	Électret
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Plage de fréquence:	60 - 12000 Hz
Rapport signal/bruit:	>59 dB

Sensibilité:	-42 dB
Impédance:	1800 Ohm
Commutateur:	Sans
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 2,80 cm Diamètre : Ø 1,10 cm
Poids:	0,02 kg