

## RELACART Émetteur de poche UR-260D et casque et micro cravate

Réf. : 20000348

Récepteur radio True Diversity (DSP + logiciel PC) et 2 émetteurs de poche + casques + micros cravates

GTIN:



### Caractéristiques:

- Récepteur radio multifréquence à 2 canaux avec processeur 24 bits pour une qualité sonore supérieure
- MagicEQ intégré permet une modélisation spectaculaire des microphones à main
- 7 présélections avec des microphones connus (e835, beta58, e935, D5, SM57, N/D767a, SM58) et 3 présélections personnalisables sont disponibles
- Feedback Killer intégré pour une suppression automatique du feedback et une qualité sonore cristalline à un gain maximal
- Traitement et gestion DSP via une interface Ethernet et un logiciel PC intuitif
- Technique Antenna-Diversity pour une qualité de réception maximale
- 10 groupes de 90 fréquences fixes dans une bande passante de commutation de 11 MHz
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Recherche automatique de fréquence (AFS) pour trouver des canaux de réception sans interférences
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Possibilité de mettre plusieurs récepteurs en cascade via un câble réseau
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec le séparateur d'antennes R-14D
- Boîtier solide métallique
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- Processeur de signal numérique 96kHz, 24 bit
- A une portée de jusqu'à 80m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Jusqu'à 9 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Multicolore Écran LCD

### Logistique

- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable, Connecté à Logiciel RELACART Magic EQ
- Boîtier du pupitre
- <p>RELACART Émetteur de poche UT-222, casque HM-800S
- <h2 class="featureSatz">Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL, 823-832 + 863-865 MHz</h2>Durable aluminum alloy housing, applicable for touring
- Lavalier microphone optional
- Pilot frequency squelch technology delete wireless RF interference
- 2 license-free frequency ranges: 823-832 MHz (Duplex Gap) and 863-865 MHz
- 10 groups with 90 fixed frequencies within 11 MHz switching bandwidth
- Parallel operation of up to 9 systems is possible without any interference
- Easy and error-free synchronization between receiver and transmitter via infrared signal
- Mute mode
- Adjustable input gain
- RF output power Hi/Low adjustable
- Lock function for prevents undesired changes to settings
- License-free and approved in large parts of the EU (please check on a country-by-country basis)

**Émetteur**

- A une portée de jusqu'à 80m
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Écran OLED
- **microphone**
- Caractéristique directionnelle: Omnidirectionnel
- <p>RELACART Micro cravate unidirectionnel LM-C420
- <h2 class="featureSatz">Micro cravate électret discret</h2>Se fixe à la cravate, à la chemise ou au col de l'utilisateur
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Présentations produit et interventions

**Données techniques:**

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 2,94 kg |
|--------|---------|

**RELACART Récepteur UHF 2 canaux UR-260D**

|                                   |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                             | Récepteur                                                                                                                                                 |
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12V CC 1000 mA                                                                                                                  |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 9 W                                                                                                                                                  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Nombre de canaux:                 | 2                                                                                                                                                         |
| Plage de fréquence:               | 45 - 18000 Hz                                                                                                                                             |
| Rapport signal/bruit:             | >100 dB                                                                                                                                                   |
| Distorsion harmonique:            | <0,5 % avec 1 kHz                                                                                                                                         |
| Connexion au réseau:              | Protocole : Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F)<br>version encastrable                                                                                       |
| DSP:                              | Processeur de signal numérique 96kHz, 24 bit                                                                                                              |
| Portée:                           | Jusqu'à 80m                                                                                                                                               |
| Bande de fréquences:              | UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz                                                                                                                          |

|                            |                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diversity:                 | Antenna-Diversity                                                                                                                            |
| Bande passante:            | 11 MHz                                                                                                                                       |
| Stabilité de fréquence:    | ± 0,005 %                                                                                                                                    |
| Fonctionnement parallèle:  | Max. 9 Émetteur                                                                                                                              |
| Modulation:                | FM                                                                                                                                           |
| Sélection de la fréquence: | 90 fréquence commutable<br>En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies                                               |
| Type d'écran:              | Multicolore Écran LCD                                                                                                                        |
| Éléments de commande:      | Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Menu, Touches de navigation                                                             |
| Connexions:                | Antenne via 2 x BNC (F) 8 V<br>Sortie: microphone via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>Sortie: Line via 1 x Prise 6,3 mm (asym.) |
| Matériau:                  | Métal                                                                                                                                        |
| Couleur:                   | Noir                                                                                                                                         |
| PC connect:                | Logiciel RELACART Magic EQ via RJ-45 (F) version encastrable                                                                                 |
| Conception du boîtier:     | Boîtier du pupitre<br>(19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE                                                                       |
| Dimension:                 | Largeur : 41 cm<br>Profondeur : 26 cm<br>Hauteur : 4,3 cm                                                                                    |
| Poids:                     | 2,50 kg                                                                                                                                      |

#### RELACART Émetteur de poche UT-222, casque HM-800S

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                      | Émetteur de poche et microphone                                                                |
| Alimentation électrique:   | 3V CC                                                                                          |
| Branchement électrique:    | Pile/batterie<br>Tramite                                                                       |
| Batterie:                  | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)                                                |
| Gain:                      | 0 dB<br>-6 dB<br>-12 dB                                                                        |
| Portée:                    | Jusqu'à 80m                                                                                    |
| Bande de fréquences:       | UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz                                                               |
| Bande passante:            | 11 MHz                                                                                         |
| Puissance de sortie RF:    | 10 mW (LO); 40 mW (HI)                                                                         |
| Modulation:                | FM                                                                                             |
| Sélection de la fréquence: | 90 fréquence commutable<br>En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies |
| Type d'écran:              | Écran OLED                                                                                     |
| Connexions:                | Sortie: Mini XLR (M) 4 broches version encastrable                                             |
| Commutateur:               | Interrupteur On/Off/Mute                                                                       |

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Matériau:                       | Aluminium                                                   |
| Couleur:                        | Noir                                                        |
| Dimension:                      | Largeur : 6,6 cm<br>Profondeur : 2,3 cm<br>Hauteur : 8,4 cm |
| Poids:                          | 0,19 kg                                                     |
| Type:                           | Microphone serre-tête                                       |
| Alimentation électrique:        | 2-10V CC                                                    |
| Longueur du câble:              | 1,2 m                                                       |
| Type de micro:                  | Condensateur<br>Dimension : Ø 5 mm x 6 mm                   |
| Caractéristique directionnelle: | Omnidirectionnel                                            |
| Plage de fréquence:             | 50 - 20000 Hz                                               |
| Sensibilité:                    | -47 dB                                                      |
| Impédance:                      | 1800 Ohm                                                    |
| Type de prise:                  | Mini XLR (F) 4 broches                                      |
| Matériau:                       | Métal                                                       |
| Couleur:                        | Couleur chair                                               |
| Poids:                          | 0,018 kg                                                    |

#### RELACART Micro cravate unidirectionnel LM-C420

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Type:                           | Micro cravate                                                    |
| Alimentation électrique:        | 2-10V CC                                                         |
| Branchement électrique:         | Alimentation électrique via Mini XLR (F)<br>4 broches<br>Tramite |
| Longueur du câble:              | 1,2 m                                                            |
| Type de micro:                  | Électret                                                         |
| Caractéristique directionnelle: | Cardioïde                                                        |
| Plage de fréquence:             | 60 - 12000 Hz                                                    |
| Rapport signal/bruit:           | >59 dB                                                           |
| Sensibilité:                    | -42 dB                                                           |
| Impédance:                      | 1800 Ohm                                                         |
| Commutateur:                    | Sans                                                             |
| Matériau:                       | Aluminium                                                        |
| Couleur:                        | Noir                                                             |
| Dimension:                      | Longueur : 2,80 cm<br>Diamètre : Ø 1,10 cm                       |
| Poids:                          | 0,02 kg                                                          |

#### Contenu de la livraison:

##### 1 x RELACART Récepteur UHF 2 canaux UR-260D

1 x récepteur  
 2 x Antenne  
 1 x bloc d'alimentation externe  
 1 x câble jack  
 2 x Étrier

6 x vis  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité

**2 x RELACART Émetteur de poche UT-222, casque HM-800S**

1 x Émetteur  
1 x microphone  
1 x protection contre le vent  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité

**2 x RELACART Micro cravate unidirectionnel LM-C420**

1 x microphone  
1 x protection contre le vent