

EUROLITE Jeu 2 x panneau d'éclairage de scène 32 + Color Chief + émetteur QuickDMX + 2 récepteurs

Jeu de panneaux d'éclairage de scène, 2 x barre d'effet lumineux, console d'éclairage DMX, émetteur et 2 x récepteur



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE Panneau d'éclairage de scène 32 HCL LED

Barre d'effets lumineux à mélange de couleurs RGBAW+UV et connecteur QuickDMX 5 broches

- 32 high-power 10 W RGBAW+UV LEDs (6in1)
- 8 segments for dynamic running lights
- Built-in auto and music show programs
- Direct color selection for 26 preset colors
- Variable color temperature 2700-8000 K
- Stepless color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- 4 barn doors to avoid blinding the audience and for protection during transport
- Control panel with LED display for easy configuration
- Convenient wireless control via included IR remote control
- Supports QuickDMX - the wireless DMX system from Eurolite
- Built-in phantom-powered socket for QuickDMX receivers (optional)
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 32 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif); fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 16°

Logistique

L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Console d'éclairage DMX et contrôle innovant de projecteur LED

- Contrôle facile des projecteurs LED jusqu'à 6 couleurs, des rampes lumineuses compactes et des effets lumineux simples
- Pour 8 appareils ou groupes d'appareils, avec jusqu'à 4 segments chacun
- Programmation rapide et facile
- Il est facile d'ajouter manuellement d'autres appareils
- 8 effets de couleur directement sélectionnables
- Trois canaux supplémentaires par appareil peuvent être patchés librement (par exemple pour les mouvements)
- Sélection et simulation de la roue chromatique
- 24 emplacements de mémoire pour les ambiances et les chenillards
- Plusieurs chenillards et scènes peuvent se dérouler simultanément
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Commande de la mesure par signal musical ou bouton TAP
- Réglage aisé de la gradation totale, du temps de transition et de la durée de fonctionnement
- Peut envoyer jusqu'à 240 canaux DMX
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Programmables 24 scènes/chases répartis sur 1 page/s
- Commandé via DMX; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; commande de la musique via microphone
- Firmware pouvant être mis à jour
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Agencement de salons et magasin; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x Contrôleur, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Câble USB

EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX

Récepteur sans fil DMX compact 2,4 Ghz, alimentation fantôme

- Adaptateur XLR (femelle) à 5 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX

- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

Poids: 19,88 kg

EUROLITE Panneau d'éclairage de scène 32 HCL LED

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	32 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 6; 13; 48; 52
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif); fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 50 cm Profondeur : 9,3 cm Hauteur : 29,5 cm
Poids:	8,65 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0

Télécommande

Batterie: 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz
9V CC 800 mA

Puissance totale de raccordement: 7,2 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK III

Branchement électrique: Alimentation électrique via fiche creuse (M)
version encastrable câble d'alimentation et bloc
d'alimentation (inclus dans la livraison)

Tramite

Programmes: Programmables 24 scènes/chases répartis sur 1
page/s

Canaux DMX: Sortie 240

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande: DMX; commande de la musique via RCA (F)
version encastrable; commande de la musique
via microphone

Couleur du boîtier: Noir

Appareils de stockage appropriés: Appareils USB (FAT 32)

Port USB: Type A

Couleur: Noir

PC connect: , Firmware pouvant être mis à jour

Conception du boîtier: (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
Boîtier du pupitre

Dimension: Largeur : 48,3 cm
Profondeur : 13,35 cm
Hauteur : 8,5 cm

Poids: 2,25 kg

Classification du bruit: Classe 0 (pas du tout de bruit)

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz
5V CC 1000 mA

Type de protection: IP20

Branchement électrique: Alimentation électrique via fiche creuse (M)
version encastrable câble d'alimentation pour
raccordement au réseau USB A (inclus dans la
livraison)

Tramite

Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches
Commande:	QuickDMX; DMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Puissance de sortie RF:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	0,15 kg

EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX

Alimentation électrique:	5V CC
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via XLR (F) 5 broches version encastrable Tramite
Canaux DMX:	Entrée 512
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches
Commande:	DMX; QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	0,10 kg