

PSSO Ensemble WISE TWO + 2 x microphone sans fil à condensateur 518-548 MHz

Récepteur radio True Diversity sans licence, 2 x microphone main à émetteur multifréquence PLL incl.

GTIN: 4026397685336



Prix de catalogue: 1188.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 518-548 MHz

Récepteur sans fil True Diversity et pilotage à distance iSync 2,4 GHz

- Récepteur radio professionnel multifréquence avec technique True Diversity pour une utilisation sur scène
- Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
- Convient aux grandes installations multicanaux (fonctionnement en parallèle possible de jusqu'à 26 systèmes)
- 100 canaux présélectionnés dans 10 groupes de canaux
- iSync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Réglage automatique de la fréquence
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Jogdial multifonctionnel pour le guidage par menu
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Commutation Mic/Line
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec un séparateur d'antenne externe
- 2 récepteurs peuvent être alimentés par un seul bloc d'alimentation
- Multicolore Écran LCD
- UHF 518 - 548 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Firmware pouvant être mis à jour
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Scène; Théâtre; Bailleur; Centres sportifs/Centres de fitness; Concerts/salles

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397685336

Poids: 3,55 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.42 m

- 1 x récepteur, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 3 x antenne, 2 x câble BNC, 1 x câble jack, 1 x câble adaptateur, 4 x pied, 2 x support, 2 x protection contre le vent, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 4 x batterie

PSSO Microphone à condensateur WISE 518-548 MHz

Micro à main et émetteur multifréquences PLL

- Microphone à main à condensateur avec technologie UHF-PLL
 - Boîtier en aluminium robuste et ergonomique
 - Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
 - ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
 - Nom d'utilisateur et couleur d'affichage éditables
 - Puissance de sortie RF commutable
 - Niveau de gain réglable
 - La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
 - Directement compatible avec la capsule SM58 de Shure
 - Caractéristique directionnelle: Cardioïde
 - A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
 - Multicolore Écran LCD
- L'étendue des fournitures**
- 1 x microphone, 1 x sac, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

Poids: 3,72 kg

PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 518-548 MHz

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type: | Récepteur |
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 12-15 V CC 1,5 A |
| Puissance totale de raccordement: | 8 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) |
| Nombre de canaux: | 2 |
| Plage de fréquence: | 50 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >96 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,1 % avec 1 kHz |
| Gain: | Microphone -32 dB jusqu'à +4 dB Sortie: -32 dB jusqu'à +4 dB |
| Portée: | Jusqu'à 60m par visibilité |
| Bande de fréquences: | UHF 518 - 548 MHz |
| Diversity: | True Diversity |
| Modulation: | FM |
| Sélection de la fréquence: | 100 Fréquence commutable En 10 groupes Fréquence scannable automatiquement |
| Type d'écran: | Multicolore Écran LCD |

| | |
|------------------------|---|
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Menu, Encodeur |
| Connexions: | Antenne via 2 x BNC (F) 12-15 V Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable Sortie: Mic/Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Mic/Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Sortie: pour montage en cascade via 2 x BNC (F) |
| Canaux: | Canal de microphone: 2 x Mono avec Interrupteur Mic-Line via XLR ou câble jack |
| Commutateur: | Commutateur Low-Cut |
| Matériau: | Métal |
| Couleur: | Noir |
| PC connect: | , Firmware pouvant être mis à jour |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE |
| Dimension: | Largeur : 48 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 4,3 cm |
| Poids: | 2,9 kg |

PSSO Microphone à condensateur WISE 518-548 MHz

| | |
|---------------------------------|---|
| Type: | Émetteur à main |
| Alimentation électrique: | 3 V CC |
| Type de micro: | Condensateur |
| Caractéristique directionnelle: | Cardioïde |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison) |
| Plage de fréquence: | 50 - 18000 Hz |
| Gain: | -32 dB jusqu'à +4 dB |
| Portée: | Jusqu'à 60m par visibilité |
| Bande de fréquences: | UHF |
| Puissance de sortie RF: | 10 mW; 30 mW; 50 mW |
| Modulation: | FM |
| Sélection de la fréquence: | Fréquence commutable |
| Type d'écran: | Multicolore Écran LCD |
| Éléments de commande: | Menu, Touches de navigation |
| Code couleur: | Indicateur de couleur et nom modifiable |
| Commutateur: | Interrupteur On/Off/Mute |
| Matériau: | Aluminium |
| Dimension: | Longueur : 26,5 cm Diamètre : Ø 5,2 cm |
| Poids: | 400 g |