

PSSO Ensemble WISE TWO + 2 x émetteur de poche + 2 x casque 518-548 MHz : 20000769

Récepteur radio True Diversity sans licence, 2 x émetteur de poche et 2 x microphone serre-tête incl. GTIN: 4026397685374



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 518-548 MHz

Récepteur sans fil True Diversity et pilotage à distance iSync 2,4 GHz

- Récepteur radio professionnel multifréquence avec technique True Diversity pour une utilisation sur scène
- Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
- Convient aux grandes installations multicanaux
- 100 canaux présélectionnés dans 10 groupes de canaux
- iSync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Réglage automatique de la fréquence
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Jogdial multifonctionnel pour le guidage par menu
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Commutation Mic/Line
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec un séparateur d'antenne externe
- 2 récepteurs peuvent être alimentés par un seul bloc d'alimentation
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 518 - 548 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Jusqu'à 26 émetteurs dans 3 bandes peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Multicolore Écran LCD
- Firmware pouvant être mis à jour
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; scène; Théâtre; bailleur; centres sportifs/centres de fitness; Concerts/salles

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397685374

Poids: 3,55 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.42 m

- 1 x récepteur, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 3 x Antenne, 2 x Câble BNC, 1 x câble jack, 1 x câble adaptateur, 4 x pied, 2 x Support, 2 x protection contre le vent, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 4 x Batterie

PSSO Émetteur de poche WISE 518-548 MHz

Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL

- ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Nom d'utilisateur et couleur d'affichage éditables
- Puissance de sortie RF commutable
- Niveau de gain réglable
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 518 - 548 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Multicolore Écran LCD

L'étendue des fournitures

- 1 x Émetteur, 2 x Antenne, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

PSSO Microphone serre-tête WISE pour émetteur de poche

Microphone serre-tête pour émetteur de poche WISE

- Caractéristique directionnelle: Omnidirectionnel

L'étendue des fournitures

- 1 x microphone, 1 x protection contre le vent, 1 x Clip de fixation

Données techniques:

Poids: 3,32 kg

PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 518-548 MHz

Type:	Récepteur
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12-15V CC 1500 mA
Puissance totale de raccordement:	8 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Nombre de canaux:	2
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>96 dB
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Gain:	Microphone -32 dB jusqu'à +4 dB Sortie: -32 dB jusqu'à +4 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 518 - 548 MHz
Diversity:	True Diversity
Fonctionnement parallèle:	Max. 26 Émetteur in 3 bandes
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	100 fréquence commutable

	En 10 groupes Fréquence scannable automatiquement
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Menu, Encodeur
Connexions:	Antenne via 2 x BNC (F) 12-15 V Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable Sortie: Mic/Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Mic/Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Sortie: pour montage en cascade via 2 x BNC (F)
Canaux:	Canal de microphone: 2 x Mono avec interrupteur Mic-Line via XLR ou câble jack
Commutateur:	Commutateur Low-Cut
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 4,3 cm
Poids:	2,91 kg

PSSO Émetteur de poche WISE 518-548 MHz

Type:	Émetteur de poche
Alimentation électrique:	3V CC
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB jusqu'à +4 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 518 - 548 MHz
Puissance de sortie RF:	50 mW; 30 mW; 10 mW
Modulation:	FM
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Menu, Touches de navigation
Connexions:	Microphone via 1 x Mini XLR (F) 3 broches 5 V
Code couleur:	Indicateur de couleur et nom modifiable
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt; commutateur muet
Matériau:	Métal
Couleur:	Gris
Dimension:	Largeur : 7 cm Profondeur : 3 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	0,19 kg

PSSO Microphone serre-tête WISE pour émetteur de poche

Type:	Microphone serre-tête
Alimentation électrique:	2-10V CC
Longueur du câble:	1,5 m
Type de micro:	Électret
Caractéristique directionnelle:	Omnidirectionnel
Plage de fréquence:	100 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>58 dB
Sensibilité:	-45 dB
Impédance:	1 kOhm 1000 Ohm
Connexions:	Mini XLR (F) 3 broches
Matériau:	Métal
Couleur:	Couleur chair
Dimension:	Diamètre : Ø 0,35 cm
Poids:	0,02 kg