

## PSSO Ensemble WISE TWO + 2 x microphone sans fil à condensateur 638-668 MHz

Récepteur radio True Diversity sans licence, 2 x microphone sans fil à condensateur incl. GTIN: 4026397685503



**Prix de catalogue: 1188.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 638-668 MHz

Récepteur sans fil True Diversity et pilotage à distance iSync 2,4 GHz

- Récepteur radio professionnel multifréquence avec technique True Diversity pour une utilisation sur scène
- Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
- Convient aux grandes installations multicanaux (fonctionnement en parallèle possible de jusqu'à 26 systèmes)
- 100 canaux présélectionnés dans 10 groupes de canaux
- iSync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Réglage automatique de la fréquence
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Jogdial multifonctionnel pour le guidage par menu
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Commutation Mic/Line
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec un séparateur d'antenne externe
- 2 récepteurs peuvent être alimentés par un seul bloc d'alimentation
- Multicolore Écran LCD
- UHF 638 - 668 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Firmware pouvant être mis à jour
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Scène; Théâtre; Bailleur; Centres sportifs/Centres de fitness; Concerts/salles

#### L'étendue des fournitures

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397685503

Poids: 3,55 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.42 m

- 1 x récepteur, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 3 x antenne, 2 x câble BNC, 1 x câble jack, 4 x pied, 2 x support, 2 x protection contre le vent, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

### PSSO Microphone à condensateur WISE 638-668 MHz

Micro à main et émetteur multifréquences PLL

- Microphone à main à condensateur avec technologie UHF-PLL
  - Boîtier en aluminium robuste et ergonomique
  - Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
  - ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
  - Nom d'utilisateur et couleur d'affichage éditables
  - Puissance de sortie RF commutable
  - Niveau de gain réglable
  - La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
  - Directement compatible avec la capsule SM58 de Shure
  - Caractéristique directionnelle: Cardioïde
  - A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
  - UHF 638 - 668 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
  - Multicolore Écran LCD
- L'étendue des fournitures**
- 1 x microphone, 1 x sac, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

### Données techniques:

---

Poids: 3,61 kg

---

### PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 638-668 MHz

Type:	Récepteur
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12-15 V CC 1,5 A
Puissance totale de raccordement:	8 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Nombre de canaux:	2
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>96 dB
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Gain:	Microphone -32 dB jusqu'à +4 dB Sortie: -32 dB jusqu'à +4 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 638 - 668 MHz
Diversity:	True Diversity
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	100 Fréquence commutable En 10 groupes Fréquence scannable automatiquement
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD

Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Menu, Encodeur
Connexions:	Antenne via 2 x BNC (F) 12-15 V Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable Sortie: Mic/Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Mic/Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Sortie: pour montage en cascade via 2 x BNC (F)
Canaux:	Canal de microphone: 2 x Mono avec Interrupteur Mic-Line via XLR ou câble jack
Commutateur:	Commutateur Low-Cut
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 4,3 cm
Poids:	2,80 kg

#### **PSSO Microphone à condensateur WISE 638-668 MHz**

Type:	Émetteur à main
Alimentation électrique:	3 V CC
Type de micro:	Condensateur
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Gain:	-28 dB jusqu'à +4 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 638 - 668 MHz
Puissance de sortie RF:	10 mW; 30 mW; 50 mW
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	Fréquence commutable
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Menu, Touches de navigation
Code couleur:	Indicateur de couleur et nom modifiable
Commutateur:	Interrupteur On/Off/Mute
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Longueur : 26,5 cm Diamètre : Ø 5,2 cm
Poids:	400 g