# PSSO Ensemble WISE TWO + 2 x émetteur de poche + 2 x casque 823-832/863-865 MHz

Récepteur radio True Diversity sans licence, 2 x émetteur de poche et 2 x microphone serre-tête incl.

GTIN: 4026397685640

## L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

**PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 823-832/863-865 MHz**

Récepteur sans fil True Diversity et pilotage à distance iSync 2,4 GHz

- Récepteur radio professionnel multifréquence avec technique True Diversity pour une utilisation sur scène
- Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
- Convient aux grandes installations multicanaux
- 45 canaux présélectionnés dans 5 groupes de canaux
- ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Réglage automatique de la fréquence
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Jogdial multifonctionnel pour le guidage par menu
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Commutation Mic/Line
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec un séparateur d'antenne externe
- 2 récepteurs peuvent être alimentés par un seul bloc d'alimentation
- (19") 48,3 cm installation en rack  1 HE
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Jusqu'à 26 émetteurs dans 3 bandes peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Multicolore Écran LCD
- Firmware pouvant être mis à jour
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; scène; Théâtre; bailleur; centres sportifs/centres de fitness; Concerts/salles

**L'étendue des fournitures**

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397685640

Poids: 3,50 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.42 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- 1 x récepteur, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 3 x Antenne, 2 x Câble BNC, 1 x câble jack, 1 x câble adaptateur, 4 x pied, 2 x Support, 2 x protection contre le vent, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 4 x Batterie

**PSSO Émetteur de poche WISE 823-832/863-865 MHz**

Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL

- ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Nom d'utilisateur et couleur d'affichage éditables
- Puissance de sortie RF commutable
- Niveau de gain réglable
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Multicolore Écran LCD

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Émetteur, 2 x Antenne, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

**PSSO Microphone serre-tête WISE pour émetteur de poche**

Microphone serre-tête pour émetteur de poche WISE

- Caractéristique directionnelle: Omnidirectionnel

**L'étendue des fournitures**

- 1 x microphone, 1 x protection contre le vent, 1 x Clip de fixation

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Poids: | 3,32 kg |

**PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 823-832/863-865 MHz**

| | |
|---|---|
| Type: | Récepteur |
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12-15V CC 1500 mA |
| Puissance totale de raccordement: | 8 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Nombre de canaux: | 2 |
| Plage de fréquence: | 50 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >96 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,1 % avec 1 kHz |
| Gain: | Microphone -32 dB jusqu'à +4 dB<br>Sortie: -32 dB jusqu'à +4 dB |
| Portée: | Jusqu'à 60m par visibilité |
| Bande de fréquences: | UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz |
| Diversity: | True Diversity |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 26 Émetteur in 3 bandes |
| Modulation: | FM |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Sélection de la fréquence: | 45 fréquence commutable<br>En 5 groupes<br>Fréquence scannable automatiquement |
| Type d'écran: | Multicolore Écran LCD |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Menu, Encodeur |
| Connexions: | Antenne via 2 x BNC (F) 12-15 V<br>Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable<br>Sortie: Mic/Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Mic/Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable<br>Sortie: pour montage en cascade via 2 x BNC (F) |
| Canaux: | Canal de microphone: 2 x Mono avec interrupteur Mic-Line via XLR ou câble jack |
| Commutateur: | Commutateur Low-Cut |
| Matériau: | Métal |
| Couleur: | Noir |
| PC connect: | , Firmware pouvant être mis à jour |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE |
| Dimension: | Largeur : 48 cm<br>Profondeur : 27 cm<br>Hauteur : 4,3 cm |
| Poids: | 2,91 kg |

**PSSO Émetteur de poche WISE 823-832/863-865 MHz**

| | |
|---|---|
| Type: | Émetteur de poche |
| Alimentation électrique: | 3V CC |
| Branchement électrique: | Pile/batterie<br>Tramite |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison) |
| Plage de fréquence: | 50 - 18000 Hz |
| Gain: | -32 dB jusqu'à +4 dB |
| Portée: | Jusqu'à 60m par visibilité |
| Bande de fréquences: | UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz |
| Puissance de sortie RF: | 50 mW (HI); 10 mW (LO) |
| Modulation: | FM |
| Sélection de la fréquence: | Fréquence commutable |
| Type d'écran: | Multicolore Écran LCD |
| Éléments de commande: | Menu, Touches de navigation |
| Connexions: | Microphone via 1 x mini XLR (M) 3 broches version encastrable 5 V |
| Code couleur: | Indicateur de couleur et nom modifiable |
| Commutateur: | Commutateur marche/arrêt; commutateur muet |
| Matériau: | Aluminium |
| Couleur: | Gris |
| Dimension: | Largeur : 7 cm<br>Profondeur : 3 cm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| | Hauteur : 13 cm |
| Poids: | 0,19 kg |

**PSSO Microphone serre-tête WISE pour émetteur de poche**

| | |
|---|---|
| Type: | Microphone serre-tête |
| Alimentation électrique: | 2-10V CC |
| Longueur du câble: | 1,5 m |
| Type de micro: | Électret |
| Caractéristique directionnelle: | Omnidirectionnel |
| Plage de fréquence: | 100 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >58 dB |
| Sensibilité: | -45 dB |
| Impédance: | 1 kOhm<br>1000 Ohm |
| Connexions: | Mini XLR (F) 3 broches |
| Matériau: | Métal |
| Couleur: | Couleur chair |
| Dimension: | Diamètre : Ø 0,35 cm |
| Poids: | 0,02 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.