



### Caractéristiques:

#### EUROLITE Émetteur QuickDMX

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

#### EUROLITE Récepteur radio QuickDMX AKKU

Récepteur DMX sans fil fonctionnant avec une batterie 2,4 Ghz

- Adaptateur XLR (femelle) à 3 pôles compacte avec antenne intégrée
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Processeur ARM 32 bits pour une transmission sans délai

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397697568

Poids: 1,50 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Mode de groupe
- Indicateur de fonction LED multicolore
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 20h
- Commandé via QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

## Données techniques:

---

Poids: 0,69 kg

---

### EUROLITE Émetteur QuickDMX

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Alimentation électrique:  | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>5V CC 1000 mA  |
| Type de protection:       | IP20   |
| Branchement électrique:   | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation pour<br>raccordement au réseau USB A (inclus dans la<br>livraison)<br><br>Tramite |
| Canaux DMX:               | Sortie 512   |
| Entrée DMX:               | 1 x XLR (M) 3 broches  |
| Commande:                 | QuickDMX; DMX; plug and play   |
| Portée:                   | Jusqu'à 400m   |
| Fréquence porteuse:       | 2,4 GHz  |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur  |
| Puissance de sortie RF:   | 19 dBm   |
| Modulation:               | GFSK   |
| Couleur:                  | Argenté  |
| Dimension:                | Longueur : 21,2 cm<br>Diamètre : Ø 1,8 cm  |
| Poids:                    | 0,15 kg  |

### EUROLITE Récepteur radio QuickDMX AKKU

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 5V CC  |
| Type de protection:      | IP20   |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation pour<br>raccordement au réseau USB A (inclus dans la<br>livraison)<br><br>Tramite |
| Type de batterie:        | 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 450 mAh, 1,665 Wh   |
| Batterie:                | Durée de fonctionnement jusqu'à 20h  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Sortie DMX:               | XLR (F) 3 broches                         |
| Commande:                 | QuickDMX; plug and play                   |
| Portée:                   | Jusqu'à 400m                              |
| Fréquence porteuse:       | 2,4 GHz                                   |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur                           |
| Modulation:               | GFSK                                      |
| Couleur:                  | Argenté                                   |
| Dimension:                | Longueur : 9,50 cm<br>Diamètre : Ø 1,8 cm |
| Poids:                    | 0,14 kg                                   |

### **Contenu de la livraison:**

---

#### **1 x EUROLITE Émetteur QuickDMX**

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité  
1 x bloc d'alimentation externe  
1 x Câble USB

#### **4 x EUROLITE Récepteur radio QuickDMX AKKU**

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité  
1 x bloc d'alimentation externe  
1 x Câble USB