

EUROLITE freeDMX PRO 512 Wi-Fi Interface

Interface DMX Wi-Fi sans fil pour applis et programmes comme Light Captain

Réf. : 51860131

GTIN: 4026397696592



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Interface Wi-Fi DMX sans fil pour un contrôle de l'éclairage sans fil depuis votre tablette ou votre PC
- Reçoit les signaux de commande via le réseau et les transmet par câble à la chaîne DMX
- Compatible avec les appareils iOS et Android
- La bibliothèque de fixations des apps, disponible en ligne, est constamment mise à jour et contient déjà plus de 300 appareils d'Eurolite et de Futurelight – vous créez facilement de nouveaux profils d'appareils via l'éditeur
- Configuration via un serveur web intégré
- Mode point d'accès et mode infrastructure
- Possibilité de bouclage DMX et mode Merge
- Équerres de fixation pour montage en rack, sur table ou sur traverse disponibles en tant qu'accessoires
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; Light'J App; Wi-Fi; Light Captain App
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- A une portée de jusqu'à 60m à l'extérieur
- A une portée de jusqu'à 30m dans les bâtiments
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany
- Multicolore Écran TFT
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 etherCON (F) version encastrable, Connecté à p. ex. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC)
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397696592

Poids: 0,83 kg

Longueur: 0,33 m

Largeur: 0,23 m

Hauteur: 0,06 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5V CC 1000 mA
Type de protection:	IP20
Wi-Fi:	Standard : IEEE 802.11 b/g/n
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Connexion au réseau:	Protocole : Art-Net 3 via RJ-45 etherCON (F) version encastrable, 10 Mbit/s Standard : IEEE 802.3u
Commande:	DMX; Light´J App; Wi-Fi; Light Captain App
Portée:	Jusqu'à 60m à l'extérieur Jusqu'à 30m dans les bâtiments
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Gain d'antenne:	2 dBi
Type d'écran:	Multicolore Écran TFT
Port USB:	Type C, 1 A
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
PC connect:	P. ex. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC) via RJ-45 etherCON (F) version encastrable
Dimension:	Largeur : 20 cm Profondeur : 8 cm Hauteur : 4,1 cm
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)