

EUROLITE Boîtier de commutation DMX ERX-4

Boîtier de commutation 4 canaux, jusqu'à 5 A, contrôle avec un relais

Réf. : 70064210

GTIN: 4026397521788



Caractéristiques:

- Le relais permet la commutation de luminaires avec des transformateurs électroniques (par ex. effets LED)
- 4 canaux contrôlables
- Indicateur LED par canal
- 5 A de charge par canal
- Boîtier solide métallique
- Commandé via stand-alone; DMX
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Théâtre; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397521788

Poids: 2,60 kg

Longueur: 0,34 m

Largeur: 0,28 m

Hauteur: 0,14 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance de sortie:	Max. 3680 W Max. 1150 W par canal
Courant de sortie:	Max. 16 A
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	4 x contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable

Fusible sortie réseau par canal:	5 x 20 mm, T 6,3 A fusible interchangeable
Canaux DMX:	4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX
Canaux de contrôle:	4
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 30 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 8,5 cm
Poids:	2,51 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi