

EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX

Mini émetteur-récepteur DMX sans fil, 2,4 GHz, alimentation fantôme

Réf. : 70064704

GTIN: 4026397642131



Caractéristiques:

- Connecteur USB facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m par visibilité
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

Logistique

EAN / GTIN: 4026397642131

Poids: 0,04 kg

Longueur: 0.11 m

Largeur: 0.08 m

Hauteur: 0.03 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	5V CC
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface
	Tramite
Canaux DMX:	Entrée 512

	Sortie 512
Sortie DMX:	1 x USB, type A
Commande:	DMX; QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m par visibilité
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Puissance de sortie RF:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 8,6 cm Profondeur : 4 cm Hauteur : 1,1 cm
Poids:	0,01 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité