



Features :

Logistica**OMNITRONIC PM-444USB 4-Channel DJ mixer**

4-channel DJ mixer with USB interface

- L'interfaccia audio USB integrata permette la registrazione e la riproduzione tramite computer (PC e Mac)
- Full duplex USB port allows simultaneous recording and playback
- 4 channels with gain control, 2-band equalizer, cue button and channel fader
- 1 DJ microphone channel with talkover selector and 2-band equalizer
- Anticipo di tutti i canali di ingresso e della somma dei master tramite uscita cuffie stereo regolabile
- Replaceable crossfader for crossfading between input channels with assignment switches
- Canale master con controllo del volume e indicatore del livello LED stereo
- Outputs: master (stereo XLR/RCA), record (stereo RCA), headphones (6.3 mm jack)
- The device can be connected via USB to the PC
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 4 U

ROADINGER Mixer Case Pro MCB-19, sloping, bk, 6U

Rack case

- Guide profilate inclinate per un funzionamento ottimale del dispositivo dall'alto
- 6 U
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta

- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- Piedini in gomma
- Con binari per rack adatti a 19" dispositivi
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 9,20 kg

OMNITRONIC PM-444USB 4-Channel DJ mixer

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25,00 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presa rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>60 dB
Impedenza:	Ingresso: microfono 1 kOhm Ingresso: line 1 kOhm Ingresso: phono 1 kOhm
Gain:	Ingresso: variabile
Controlli:	Selettore crossfader, crossfader, Interruttore sorgente, Interruttore di rete
LED di stato:	Power, CUE, Indicatore del livello master, Indicatore del livello del canale
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 5 x RCA stereo Ingresso: phono via 2 x RCA stereo Uscita: Master via 2 x XLR a 3 poli Uscita: Master via 1 x RCA stereo Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: rec. via 1 x Versione da incasso USB B (F) Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
Canali:	Canale di ingresso: 2 x Stereo with Interruttore line/phono via RCA, channel control via Fader, regolatore a 2 bande EQ -30dB fino a12dB con 80Hz/12kHz, Regolatore del guadagno Canale di ingresso: 1 x Stereo with Interruttore line-line via RCA, channel control via Fader, regolatore a 2 bande EQ -30dB fino a12dB con 80Hz/12kHz, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE Canale di ingresso: 1 x Stereo with interruttore line-USB via RCA o USB, channel control via Fader, regolatore a 2 bande EQ -30dB fino a12dB con 80Hz/12kHz, Regolatore del guadagno

Canale del microfono: 1 x Mono via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ -30dB fino a12dB con 70Hz/13kHz, funzione cue mix

Uscita master: 1 x Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola

Uscita per auricolari: Stereo via jack, channel control via manopola

Collegamento USB:	USB 2.0, type B
PC connect:	Via USB
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 4 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 17,8 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	2,90 kg

ROADINGER Mixer Case Pro MCB-19, sloping, bk, 6U

Carico massimo:	25 kg
Coperchio rimovibile:	1 Pezzo
Telaio in alluminio:	25 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Dimensioni interne:	31 cm x 10 cm
Larghezza pannello frontale:	19"
Altezza di montaggio:	Circa 26,5 cm (6U)
Profondità di installazione:	100 mm - 180 mm
Struttura della custodia:	6 U
Misure:	Larghezza: 54,5 cm Profondità: 35 cm Altezza: 24 cm
Peso:	6,30 kg

Contenuto della confezione:

1 x mixer
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Cavo USB