

OMNITRONIC PM-222P Mixer per DJ a 2 canali con lettore

Mixer per DJ a 2 canali con Bluetooth e lettore MP3

Art.n.: 10006824

GTIN: 4026397704808



Features :

- 2 canali di ingresso con regolatore di guadagno, equalizzatore a 3 bande e fader a canale
- Canale microfono DJ con controllo del volume ed equalizzatore a 2 bande
- Anticipo di tutti i canali di ingresso e della somma dei master tramite uscita cuffie stereo regolabile
- Crossfader with adjustable curve and reverse function
- Canale master con controllo del volume e indicatore di livello LED stereo a 6 cifre, commutabile tra segnale master e PFL
- 4 ingressi line e 2 ingressi phono tramite prese RCA
- Uscita record aggiuntiva
- Controllabile via Bluetooth
- Schermo LCD
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397704808

Peso : 2,50 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: Massimo 5 W

Classe di protezione: CL II

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presa rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>70 dB
Distorsione armonica totale:	<0,025 % a 1 kHz
Impedenza:	Ingresso: microfono 47 kOhm Ingresso: line 47 kOhm Ingresso: phono 47 kOhm
Gain:	Ingresso: variabile
Attivazione:	Bluetooth
Bluetooth:	Versione: 4,2 + EDR Profilo: A2DP, AVRCP
Nome del dispositivo Bluetooth:	PM-222P
Audioplayer:	Bluetooth; USB
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Controlli:	Audioplayer, crossfader, funzione cue mix, Interruttore sorgente, interruttore Crossfade Curve; interruttore crossfade reverse
LED di stato:	Indicatore del livello master commutabile, clip, CUE, power
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: line via 4 x RCA stereo Ingresso: phono via 2 x RCA stereo Uscita: Master via 1 x RCA stereo Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
Canali:	Canale di ingresso: 2 x Stereo with interruttore line-line-phono via RCA, channel control via Fader, regolatore a 2 bande EQ, Regolatore del guadagno Canale del microfono: 1 x Mono via jack, channel control via manopola, funzione cue mix Uscita master: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola
Formato musicale:	MP3, WAV; WMA
Livello massimo:	Uscita: Master +19 dBu
Collegamento USB:	Type A
Materiale:	Acciaio
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 19 cm Profondità: 26 cm Altezza: 13,7 cm
Peso:	2,15 kg
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB max. 32GB (FAT 32)

Contenuto della confezione:

- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x mixer
- 1 x cavo RCA