

OMNITRONIC RM-1422FXA Mixer di alimentazione per rack USB

Mixer alimentato da 19", 2 x 400 W, con 12 canali, unità effetti DSP e lettore MP3

Art.n.: 10040302

GTIN: 4026397683233



Features :

- Mixer audio e amplificatore digitale in un alloggiamento da 19"
- L'interfaccia audio USB integrata permette la registrazione e la riproduzione tramite computer (PC e Mac)
- 8 canali di ingresso mono con regolatore di guadagno, EQ a 2 vie, regolatore Pan e fader a canale
- 2 canali di ingresso stereo con EQ a 2 bande, regolatore di bilanciamento e fader a canale
- 8 inserti a canale
- Ingresso e uscita nastro
- Uscite separate per main mix e control room
- 2 uscite di invio AUX
- Uscita cuffie regolabile
- Tensione virtuale +48 V, commutabile centralmente
- Indicatore di livello a LED stereo a 4 cifre
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
- Processore di segnale digitale 24 bit with 16 effects
- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Teatro; Concerti/FOH's; noleggiatore

Logistica

EAN / GTIN: 4026397683233

Peso : 8,05 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.42 m

Altezza : 0.23 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 115 W 1/8 Power

Classe di protezione: CL I

Potenza in uscita:	2 x 250 W RMS (8 Ohm) 2 x 400 W RMS (4 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>89 dB
Distorsione armonica totale:	<0,05 % a 1 kHz
DSP:	Processore di segnale digitale 24 bit with 16 effects
Tensione virtuale:	48 V DC
Attivazione:	Telecomando IR; Bluetooth
Nome del dispositivo Bluetooth:	Bluetooth
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Controlli:	Controllo del volume per canale, Regolatore master, Regolazione del suono, interruttore di tensione virtuale
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 8 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 12 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: line via 1 x RCA stereo Ingresso: AUX via 2 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: AUX via 2 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: Master via 2 x XLR a 3 poli Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Canali:	Canale di ingresso: 2 x Stereo via jack, regolatore a 2 bande EQ, Regolatore del guadagno, regolatore panoramico
Ingresso canali:	8 x Mono via XLR o jack
Equalizzatore:	Canale: 8 x regolatore a 2 bande Mono
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD
Collegamento USB:	Type A
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 34 cm Altezza: 13,35 cm
Peso:	6,55 kg

Contenuto della confezione:

1 x telecomando
1 x Pila
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x mixer
1 x dichiarazione di conformità