

OMNITRONIC MZD-88 Distributore di zona a matrice

Mixer audio a 8 canali con 8 uscite e matrice

Art.n.: 10304120

GTIN: 4026397308389



Descrizione :

The OMNITRONIC MZD-88 is an audio mixer with an analog matrix of 8 input and 8 outputs which allows for multiple output configurations and inputs mixing. The 8 outputs are divided in 4 groups. Thus it's possible to supply 4 different PA zones with a stereo output by routing different input signals to these zones without having to change the cable configuration. It's also possible to obtain 8 outputs with different mixing as every input has its own level and PAN controls. Perfect for any place where multi-zone or multi-room solutions are required, just like in theme parks, conference centers, schools or as the case may be. By the way, the MZD-88 could also be used for personal monitoring.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397308389

Peso : 4,25 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.13 m

Features :

- Assegnazione degli ingressi della matrice: 8 fonti di ingresso possono essere assegnate liberamente a tutte le 8 uscite
- Ingressi e uscite tramite connettori XLR bilanciati
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 10,00 W

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Impedenza:	Ingresso: 10 kOhm
Gain:	12 dB
Intervallo dinamico:	100 dB
Livello massimo:	Ingresso: +21 dBu
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 19,5 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	3,60 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione