

## OMNITRONIC LH-015 Mic-Line-Mixer a 2 canali

Mixer per microfono a 2 canali in formato miniatura

Art.n.: 10355015

GTIN: 4026397169034



### Features :

- Mescola il segnale da 2 fonti audio (microfoni, strumenti o dispositivi a livello di linea) a 1 uscita mono
- 1 ingresso mono-mic/linea (jack da 6,3 mm) con regolatore di volume separato
- 1 ingresso di linea stereo (RCA) con regolatore di volume separato
- 2 uscite master mono (RCA e jack da 6,3 mm), ad es. per amplificatore di potenza, mixer e cuffie

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397169034

Peso : 0,64 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.09 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	12V 150 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>100 dB
Impedenza:	Ingresso: microfono 10 kOhm Ingresso: line 20 kOhm Uscita: 50 Ohm
Gain:	Microfono 32 dB Line 20 dB

