

INTUSONIC HMA72 2-zone Audio Router

Router audio 19", 5 ingressi stereo e 2 Mic, telecomando IR e opzione di controllo RS485

Art.n.: 12604187

GTIN: 5060502923288



Descrizione :

The INTUGRID HMA72 is a core unit for Intusonic's digitally controlled audio zoning, which is complemented by the HZE11 zone remote wall panel. Together they deliver a scalable audio routing system for background music. The HMA72 offers two microphone inputs, 5 line inputs, a front-panel 3.5mm TRS input and a LINKOUSTIC 4.2 wireless audio link, which can be flexibly routed to its two output zones, with each of these zones controllable either by the on-board user interface, the included IR remote or a wall remote control panel. Every zone can be configured extensively to meet the application's demands, while keeping user interaction extremely simple. The HZE11 zone remote wall panel allows to remotely control all zone settings plus accepts a local audio feed.

Features :

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Controllabile via Telecomando IR; RS 485; LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
- Schermo LCD
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

EAN / GTIN: 5060502923288
Peso : 3,90 kg
Lunghezza : 0.54 m
Larghezza : 0.33 m
Altezza : 0.09 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 10 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>104 dB
Distorsione armonica totale:	<0,01 % a 1 kHz
Attivazione:	Telecomando IR; RS 485; LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
Attenuazione di diafonia:	>70 dB
Tipo di display:	2 x Schermo LCD
Controlli:	Interruttore di rete, Encoder, Controllo del volume per canale, interruttore di tensione virtuale, interruttore silenzioso; Interruttore sorgente, Interruttore low-cut
Collegamenti:	Ingresso: Stereo via 4 x RCA stereo Ingresso: Stereo via 2 x Jack da 6,3 mm (sim.) Ingresso: microfono via 2 x morsetto a vite Uscita: zone via 2 x morsetto a vite Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso RS 485 via 3 x RJ-45 (F) versione da incasso Interruttore di silenziamento via morsetto a vite Emergency via morsetto a vite
Equalizzatore:	Master: 2 x regolatore a 2 bande
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 25 cm Altezza: 4,4 cm
Peso:	3,35 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 8 x morsetto a vite
 1 x connettore
 4 x piede
 1 x Antenna
 1 x telecomando
 1 x Pila
 1 x Manuale d'uso