

## RELACART UR-260D 2-channel UHF Receiver 522-554 MHz

Ricevitore radio Diversity con DSP per la modellazione di microfoni e software per PC

Art.n.: 13055180

GTIN: 4026397735178



**Prezzo di listino: 374.85 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Ricevitore radio multifrequenza a 2 canali con processore a 24 bit per una qualità del suono di prima classe
- MagicEQ integrato consente una spettacolare modellazione dei microfoni portatili
- Sono disponibili 7 preset con microfoni noti (e835, beta58, e935, D5, SM57, N/D767a, SM58) e 3 preset personalizzabili
- Feedback Killer integrato per la soppressione automatica del feedback e una qualità del suono cristallina con il massimo guadagno
- Elaborazione e gestione DSP tramite interfaccia Ethernet e software PC intuitivo
- Tecnologia Antenna Diversity per la massima qualità di ricezione
- Fino a 12 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Ricerca automatica delle frequenze (AFS) per la ricerca di canali di ricezione privi di interferenze
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Possibilità di collegamento in cascata di più ricevitori tramite cavo di rete
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con lo splitter per antenna R-14D
- Stabile custodia in metallo
- Processore di segnale digitale 96kHz, 24 bit
- Portata fino a 80m
- Multicolore Schermo LCD
- The device can be connected via RJ-45 (F) versione da incasso to the PC in connection with RELACART Magic EQ software
- Custodia per mixer
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397735178

Peso : 3,53 kg

Lunghezza : 0.59 m

Larghezza : 0.43 m

Altezza : 0.09 m

#### Dotazione della fornitura

- 1 x ricevitore, 2 x Antenna, 1 x alimentatore esterno, 1 x cavi jack, 2 x Staffa di montaggio, 6 x viti, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

#### Dati tecnici :

|                              |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                        | Ricevitore                                                                                                                                         |
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 1000 mA                                                                                                           |
| Potenza totale installata:   | Massimo 9 W                                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Numero di canali:            | 2                                                                                                                                                  |
| Intervallo di frequenza:     | 45 - 18000 Hz                                                                                                                                      |
| Rapporto segnale-rumore:     | >100 dB                                                                                                                                            |
| Distorsione armonica totale: | <0,5 % a 1 kHz                                                                                                                                     |
| Connessione di rete:         | Protocol: Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F) versione da incasso                                                                                     |
| DSP:                         | Processore di segnale digitale 96kHz, 24 bit                                                                                                       |
| Massima:                     | Fino a 80m                                                                                                                                         |
| Banda di frequenza:          | UHF 522 - 554 MHz                                                                                                                                  |
| Diversity:                   | Antenna Diversity                                                                                                                                  |
| Intervallo di commutazione:  | 32 MHz                                                                                                                                             |
| Stabilità della frequenza:   | ± 0,0005 %                                                                                                                                         |
| Sistema parallelo:           | Massima 12 Trasmettitore                                                                                                                           |
| Modulazione:                 | FM                                                                                                                                                 |
| Selezione frequenza:         | 151 frequenze commutabili<br>In 10 groups with up to 18 preset frequencies each                                                                    |
| Tipo di display:             | Multicolore Schermo LCD                                                                                                                            |
| Controlli:                   | Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Menu, Pulsanti di navigazione                                                                       |
| Collegamenti:                | Antenna via 2 x BNC (F) 8 V<br>Uscita: microfono via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)    |
| Materiale:                   | Metallo                                                                                                                                            |
| Colore:                      | Nero                                                                                                                                               |
| PC connect:                  | RELACART Magic EQ software via RJ-45 (F) versione da incasso                                                                                       |
| Struttura della custodia:    | Custodia per mixer<br>Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U                                                                                |
| Misure:                      | Larghezza: 41 cm<br>Profondità: 26 cm<br>Altezza: 4,3 cm                                                                                           |
| Peso:                        | 2,40 kg                                                                                                                                            |