



### Features :

#### EUROLITE LED TMH FE-1800 Beam/Flower Effect

RGBW moving head flower with large zoom range and 18 x 12 W LED

- Equipped with 18 x 12 W COB LED with RGBW colors, distributed in 6 segments
- Each segment can be controlled individually via DMX
- 20 or 40 DMX channels selectable
- Functions: colored beams in R, G, B and W, preset colors, built-in program, strobe effect with variable speed, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Adjustable zoom movement - from narrow single beam to room-filling beams - via rotating lens
- Different patterns and movements can be selected via DMX
- Stepless RGBW color mixture
- Positioning within 540° PAN and 190° TILT
- PAN-angle switchable between 540° and 360°
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Control board with LC display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Neutrik powerCON terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 18 LED 12 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 360°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto raggiante; effetto Beam
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola

### Logistica

- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 6,5°

### ROADINGER Flightcase 4x TMH FE-1800 with wheels

Custodia per cassa with ruote girevoli

- Fitted for 4 devices and accessory
- Additional accessory compartment
- Interior upholstered with foam
- High-quality workmanship with birch multiplex, dark brown laminated
- Aluminum profile frames (25 mm) with rounded edges
- Three-leg, big steel ball corners
- Lid with 2 tip-over locks
- 4 castors (100 mm), 2 of which with locking brakes
- 2 chrome butterfly locks
- 4 chrome case handles
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- Ruote girevoli
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

#### EUROLITE LED TMH FE-1800 Beam/Flower Effect

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	310 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	18 x 12 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW
Movimento oscillatorio TILT massimo:	190° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	20; 40
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	6,5°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 33 cm

Profondità: 24 cm  
Altezza: 43 cm

---

Peso:	10,45 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

---

#### **ROADINGER Flightcase 4x TMH FE-1800 with wheels**

---

Carico massimo:	100 kg
Ausilio di trasporto:	Ruote girevoli
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Misure:	Larghezza: 92 cm Profondità: 66 cm Altezza: 61 cm
Peso:	26,05 kg

---

#### **Contenuto della confezione:**

---

1 x Moving light  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x staffa omega  
1 x cavi XLR