

RELACART Set HR-31S Bodypack with Headset

Multifrequency wireless receiver with bodypack and headset

Art.n.: 20000341

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

RELACART HR-31S Ricevitore True Diversity a 1 canale

Ricevitore radio True Diversity con controllo PC

- Ricevitore radio multifrequenza con tecnologia True Diversity per la massima qualità di ricezione
- Monitoraggio e gestione dei dati in tempo reale con il software per PC RWW
- 731-790 MHz (con registrazione obbligatoria in D) è bloccabile e offre 244 frequenze fisse (10 banchi di canali con un massimo di 25 canali ciascuno)
- 823-832 MHz (senza registrazione in D) offre 48 frequenze fisse (8 banchi di canali con un massimo di 7 canali ciascuno)
- 292 frequenze liberamente selezionabili con incrementi di 25 kHz all'interno della larghezza di banda di commutazione di 68 MHz
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Ricerca automatica delle frequenze (AFS) per la ricerca di canali di ricezione privi di interferenze
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Interfaccia seriale RS-485 per il collegamento a un computer utilizzando il convertitore USB/RS-485 U485 disponibile come accessorio
- Possibilità di collegamento in cascata di un massimo di 32 ricevitori tramite cavo di rete
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con lo splitter per antenna R-14D
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Portata fino a 80m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 731 - 790 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 12 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Logistica

- Multicolore Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica
- The device can be connected via RJ14 (F) versione da incasso to the PC in connection with RELACART RWW software and the dongle (opzionale)

- Custodia per mixer

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 2 x Antenna, 1 x alimentatore esterno, 1 x cavi jack, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x borsa, 3 x Staffa di montaggio, 10 x viti

RELACART T-31 Bodypack for HR-31S with Headset

Bodypack transmitter with PLL multifrequency transmitter, 731-790 + 823-832 MHz

- Robusto alloggiamento in lega di alluminio, adatto per l'uso in porte rigide
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- 731-790 MHz (con registrazione obbligatoria in D) è bloccabile e offre 244 frequenze fisse (10 banchi di canali con un massimo di 25 canali ciascuno)
- 823-832 MHz (senza registrazione in D) offre 48 frequenze fisse (8 banchi di canali con un massimo di 7 canali ciascuno)
- 292 frequenze liberamente selezionabili con incrementi di 25 kHz all'interno della larghezza di banda di commutazione di 68 MHz
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Switchable between microphone and instrument input
- Indicatore del livello di carica

Trasmettitore

- Portata fino a 80m a vista
- UHF 731 - 790 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa

microfono

- Direttività: Di forma sferica

Dotazione della fornitura

- 1 x Trasmettitore, 1 x microfono, 1 x paravento, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Peso: 2,17 kg

RELACART HR-31S Ricevitore True Diversity a 1 canale

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC
Potenza totale installata:	3,8 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	1
Intervallo di frequenza:	45 - 18000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>108 dB
Distorsione armonica totale:	<0,6 % a 1 kHz
Massima:	Fino a 80m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 731 - 790 MHz

Diversity:	True Diversity
Intervallo di commutazione:	68 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,005 %
Sistema parallelo:	Massima 12 Trasmettitore
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	292 frequenze commutabili In 10 groups with up to 25 preset frequencies each e In 8 groups with up to 7 preset frequencies each
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Schermo:	Indicatore del livello di carica , Antenna A/B , Potenza del segnale RF , Livello audio AF; Frequenza , Canale , Mute
Controlli:	Menu, Pulsanti di navigazione, Interruttore Groundlift
Collegamenti:	Antenna via 2 x BNC (F) 8 V Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: line via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Link: 2 x RJ14 (F) versione da incasso
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
PC connect:	RELACART RWW software with dongle (opzionale) via RJ14 (F) versione da incasso
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Misure:	Larghezza: 20 cm Profondità: 26 cm Altezza: 4,3 cm
Peso:	2,05 kg

RELACART T-31 Bodypack for HR-31S with Headset

Tipo:	Trasmettitore tascabile con microfono
Intervallo di commutazione:	68 MHz
Schermo:	Indicatore del livello di carica , Frequenza , Canale
Peso:	0,12 kg
Trasmettitore	
Tipo:	Trasmettitore tascabile
Alimentazione elettrica:	1,5V DC
Pila:	1 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	45 - 18000 Hz
Massima:	Fino a 80m a vista
Banda di frequenza:	UHF 731 - 790 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Potenza di uscita RF:	50 mW
Modulazione:	FM

Selezione frequenza:	292 frequenze commutabili In 10 groups with up to 25 preset frequencies each e In 8 groups with up to 7 preset frequencies each
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x Mini XLR (M) versione da incasso a 4 poli 5 V
Interruttore:	Interruttore silenzioso; Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 6,3 cm Profondità: 2 cm Altezza: 7,1 cm
Microfono	
Tipo:	Microfono ad archetto
Alimentazione elettrica:	2-10V DC
Allacciamento elettrico:	Tramite Mini-XLR (F) a 4 poli
Lunghezza cavo:	1 m
Tipo di capsula:	Condensatore Misure: Ø 5 mm x 6 mm
Direttività:	Di forma sferica
Sensibilità:	-47 dB
Impedenza:	2200 Ohm
Materiale:	Metallo
Colore:	Color pelle
Peso:	0,02 kg