

PSSO Set WISE TWO + 2x BP + 2x Headset 823-832/863-865MHz**Art.n.: 20000789**

Ricevitore radio True Diversity senza registrazione con 2 trasmettitori tascabili e 2 microfoni ad archetto

GTIN: 4026397685640

**L'articolo non è più disponibile.****Features :****PSSO WISE TWO 2-Channel True Diversity Receiver 823-832/863-865MHz**

Ricevitore radio True Diversity senza registrazione con telecomando iSync a 2,4 GHz

- Ricevitore radio multifrequenza professionale con tecnologia True Diversity per l'uso sul palco
- Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
- Adatto per grandi impianti multicanale
- 45 canali di preset in 5 gruppi di canali
- iSync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
- Impostazione automatica della frequenza
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Jog dial multifunzionale per la guida del menu
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Commutazione mic/line
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con uno splitter per antenna esterno
- 2 ricevitori azionabili tramite un alimentatore
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Fino a 26 trasmettitori in 3 bande possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo LCD
- Firmware aggiornabile
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; palco; Teatro; noleggiatore; centri sportivapalestre; Concerti/FOH's

Dotazione della fornitura**Logistica**

EAN / GTIN: 4026397685640

Peso : 3,50 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.42 m

- 1 x ricevitore, 1 x alimentatore esterno, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 3 x Antenna, 2 x Cavi BNC, 1 x cavi jack, 1 x cavi adattatori, 4 x piede, 2 x Supporto, 2 x paravento, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 4 x Pila

PSSO WISE Bodypack 823-832/863-865MHz

Trasmettitore tascabile con trasmettitore multifrequenza PLL

- ISync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
- Nome utente e colore di visualizzazione modificabili
- Potenza di uscita RF commutabile
- Livello di guadagno regolabile
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Multicolore Schermo LCD

Dotazione della fornitura

- 1 x Trasmettitore, 2 x Antenna, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

PSSO WISE Headset for Bodypack

Microfono ad archetto per trasmettitore tascabile WISE

- Direttività: Di forma sferica

Dotazione della fornitura

- 1 x microfono, 1 x paravento, 1 x Clip di fissaggio

Dati tecnici :

Peso:	3,32 kg
-------	---------

PSSO WISE TWO 2-Channel True Diversity Receiver 823-832/863-865MHz

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12-15V DC 1500 mA
Potenza totale installata:	8 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	2
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>96 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Gain:	Microfono -32 dB a +4 dB Uscita: -32 dB a +4 dB
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Diversity:	True Diversity
Sistema parallelo:	Massima 26 Trasmettitore in 3 bande
Modulazione:	FM

Selezione frequenza:	45 frequenze commutabili In 5 groups Frequenze scansionabili automaticamente
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Menu, Encoder
Collegamenti:	Antenna via 2 x BNC (F) 12-15 V Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso Uscita: mic/line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: mic/line via 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: per collegamento a cascata via 2 x BNC (F)
Canali:	Canale del microfono: 2 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR o jack
Interruttore:	Interruttore low-cut
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48 cm Profondità: 27 cm Altezza: 4,3 cm
Peso:	2,91 kg

PSSO WISE Bodypack 823-832/863-865MHz

Tipo:	Trasmettitore tascabile
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB a +4 dB
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Potenza di uscita RF:	50 mW (HI); 10 mW (LO)
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	Frequenze commutabili
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Controlli:	Menu, Pulsanti di navigazione
Collegamenti:	Microfono via 1 x mini XLR (M) versione da incasso a 3 poli 5 V
Codice colore:	Indicatore di colore e nome regolabili
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento; interruttore silenzioso
Materiale:	Alluminio
Colore:	Grigio
Misure:	Larghezza: 7 cm

Profondità: 3 cm
Altezza: 13 cm

Peso: 0,19 kg

PSSO WISE Headset for Bodypack

Tipo: Microfono ad archetto

Alimentazione elettrica: 2-10V DC

Lunghezza cavo: 1,5 m

Tipo di capsula: Elettrete

Direttività: Di forma sferica

Intervallo di frequenza: 100 - 20000 Hz

Rapporto segnale-rumore: >58 dB

Sensibilità: -45 dB

Impedenza: 1 kOhm
1000 Ohm

Collegamenti: Mini XLR (F) a 3 poli

Materiale: Metallo

Colore: Color pelle

Misure: Diametro: Ø 0,35 cm

Peso: 0,02 kg