



### Features :

#### EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz

- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

#### EUROLITE AKKU Ricevitore radio QuickDMX

Ricevitore radio DMX a batteria 2,4 GHz

- Adattatore XLR a 3 poli compatto (femmina) con antenna integrata
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Processore ARM a 32 bit per una trasmissione senza ritardi

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397697568

Peso : 1,50 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Modalità gruppo
- Indicatore di funzione a LED multicolore
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 20h
- Controllabile via QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

## Dati tecnici :

---

Peso: 0,69 kg

---

### EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz  
5V DC 1000 mA

---

Grado di protezione: IP20

---

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)

---

Canali DMX: Uscita 512

---

Ingresso DMX: 1 x XLR a 3 poli (M)

---

Attivazione: QuickDMX; DMX; plug and play

---

Massima: Fino a 400m

---

Deviazione della portante: 2,4 GHz

---

Sistema parallelo: Massima 6 Trasmettitore

---

Potenza di uscita RF: 19 dBm

---

Modulazione: GFSK

---

Colore: Argento

---

Misure: Lunghezza: 21,2 cm  
Diametro: Ø 1,8 cm

---

Peso: 0,15 kg

---

### EUROLITE AKKU Ricevitore radio QuickDMX

Alimentazione elettrica: 5V DC

---

Grado di protezione: IP20

---

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)

---

Tipo di batteria: 1 x Ioni di litio 3,7 V, 450 mAh, 1,665 Wh

---

Batteria: Durata di funzionamento fino a 20h

---

Uscita DMX: XLR a 3 poli (F)

---

Attivazione:	QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 9,50 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,14 kg

### **Contenuto della confezione:**

---

#### **1 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio**

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità  
1 x alimentatore esterno  
1 x Cavo USB

#### **4 x EUROLITE AKKU Ricevitore radio QuickDMX**

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità  
1 x alimentatore esterno  
1 x Cavo USB