

FUTURELIGHT WDS-CRMX Duo TX Transceiver DMX senza fili

Sistema radio DMX (2,4 GHz) - due ricetrasmittitori con unità radio CRMX in un alloggiamento da 19"

Art.n.: 51834038

GTIN: 4026397726725



Features :

- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Salto di frequenza adattivo per una trasmissione del segnale senza interferenze nella banda 2,4 GHz
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 1024
- Può inviare fino a 1024 canali DMX
- Indicatore di funzione a LED multicolore
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Controllabile via CRMX by LumenRadio; W-DMX by wireless solution
- Portata fino a 600m a vista
- Fino a 10 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397726725

Peso : 1,80 kg

Lunghezza : 0.50 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	3 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso

Fusibile di protezione del dispositivo:	T 1 A fusibile da sostituire
Canali DMX:	Ingresso 1024 Uscita 1024
Ingresso DMX:	2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 2 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	2 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 2 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	CRMX by LumenRadio; W-DMX by wireless solution
Massima:	Fino a 600m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 10 Trasmettitore
Guadagno dell'antenna:	3 dBi
Modulazione:	GFSK
LED di stato:	DMX, Indicatore di livello, power
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Lunghezza: 48,3 cm Profondità: 14,0 cm Altezza: 44 cm
Peso:	1,33 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x dichiarazione di conformità