

FUTURELIGHT DMB-100 LED Moving Head

Art.n.: 51841805

Testa mobile beam PRO con LED COB da 100 W, 1° angolo del fascio, ruota Gobo e ruota dei colori, 2 prismi e presa QuickDMX



Features :

- Prisma lineare bidirezionale rotante a 6 facce e prisma a 8 facce a velocità variabile, combinabile per effetti multifaccia
- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 230° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 8 volte; prisma 6 volte lineare; Filtro antigelo; messa a fuoco motorizzata
- Modulazione di larghezza di impulso variabile; Curve dimmer con risposta regolabile; Scena personalizzato; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 14 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 17 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via DMX; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale); RDM; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 1°
- Con staffa omega
- Multicolore Schermo LCD,
with Buffering della batteria for easy controlling integrabile come retrofit
- Piedini in gomma

Logistica

EAN / GTIN: 4026397704693

Peso : 15,85 kg

Lunghezza : 0.56 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.33 m

- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	150 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	IP T-Con (F)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	230° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 16 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 8 volte; prisma 6 volte lineare; Filtro antigelo; messa a fuoco motorizzata
Generazione del colore:	Color wheel with 14 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 17 Gobo e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	14; 16
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	DMX; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); RDM; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	1°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD Buffering della batteria integrabile come retrofit

Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 33,0 cm Profondità: 31,0 cm Altezza: 48,0 cm
Peso:	13,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cavi XLR
2 x staffa omega