

## EUROLITE FD-36+1 DMX Dimmer Panel

Basic DMX controller for 36 channels with master fader

Art.n.: 70063835

GTIN: 4026397749991



### Features :

- Semplice controller DMX per un comodo controllo dei dispositivi a effetto luminoso con interfaccia DMX512 (ad es. proiettori e dimmer)
- Facile da collegare e utilizzare senza una complessa programmazione
- 12 fader a canale per l'impostazione del valore DMX in 3 gruppi
- 1 fader master
- Design compatto
- Può inviare fino a 36 canali DMX
- Custodia per mixer

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397749991

Peso : 1,83 kg

Lunghezza : 0.37 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.10 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 75 mA 0 9V DC 75 mA
Potenza totale installata:	< 1 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A presente
Pila:	1 x blocco E 9,0 V 6LR61 alcalino-manganese (non in dotazione)

Canali DMX:	Uscita 36
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; QuickDMX
Colore della custodia:	Nero opaco
Tipo di display:	2 x Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
Materiale:	Metallo, verniciato
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Lunghezza: 34 cm Larghezza: 14 cm Altezza: 6 cm
Peso:	1,55 kg

### **Contenuto della confezione:**

---

- 1 x Controller
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x Cavo USB