

OMNITRONIC MP-500P Amplificatore mixer ELA

Amplificatore PA con lettore audio, telecomando IR, 500 W RMS

Art.n.: 80709650

GTIN: 4026397504026



Features :

- Slot per schede SD e porta USB
- Navigazione delle cartelle e funzioni di ripetizione (Repeat 1, All)
- 3 ingressi microfono (jack da 6,3 mm, non sim.) con controlli del volume separati
- Ingresso microfono 3 sul pannello frontale con funzione prioritaria regolabile
- 3 ingressi di linea (RCA stereo) con controlli del volume separati
- 1 uscita di linea (RCA stereo)
- Gong, commutabile
- Regolatori di alti e bassi per il segnale di uscita
- Indicatore di livello a LED a 7 cifre
- Regolatore master per il segnale di uscita
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

audioplayer

- Controllabile via Telecomando IR
- Schermo LCD

Logistica

EAN / GTIN: 4026397504026

Peso : 16,70 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.53 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 1000,00 W

Classe di protezione: CL I

Potenza in uscita:	500 W RMS
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 6,3 A fusibile sostituibile
Intervallo di frequenza:	80 - 14000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>75 dB microfono >85 dB line
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Raffreddamento:	Ventola termoregolata , flusso d'aria Front to Rear
Impedenza:	4-16 Ohm; ELA tecnica 100 V; ELA Tecnica 70 V
Colore della custodia:	Nero
Commutazione:	Class AB
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore master, Controllo del volume per canale, Regolazione del suono, audioplayer
Circuito di protezione:	Ritardo d'attivazione; Sovratensione; Cortocircuito
LED di stato:	Power, Fault, Indicatore di livello
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: microfono via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Ingresso: line via 3 x RCA stereo 0,3 V Uscita: line via 1 x RCA stereo 0,3 V Uscita: Altoparlante via terminale a vite
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande Mono
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 40 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	14,55 kg
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Attivazione:	Telecomando IR
Audioplayer:	USB + SD
Tipo di display:	Schermo LCD
Formato musicale:	MP3, WMA; FLAC, WAV
Numero di file:	Massimo 999
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32)

Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori
1 x Manuale d'uso
1 x telecomando
1 x Pila