

## OMNITRONIC MPVZ-180.6P Amplificatore mixer ELA

Art.n.: 80709782

Amplificatore di miscelazione ELA a 6 zone con lettore audio e telecomando IR, zone commutabili, zone regolabili, 180 W RMS



### Descrizione :

Enormous reliability with a maximum of flexibility

The Omnitronic MPVZ-180.6P ELA mixing amplifier is your reliable partner for ELA sound reinforcement systems. Thanks to its 19" format, it is ideal for both mobile and permanent installations.

Outputs for ELA loudspeakers with 70 V and 100 V audio transformers or 4-16- Ohm loudspeakers leave nothing to be desired. In addition, you can also connect a device with line level (e.g. mixing console) to the line output. You are always flexible with 6 mixable inputs. Connect up to 3 microphones and 3 line level devices.

Control your ELA speakers conveniently via the 6 zone outputs of the MPVZ-180.6P. They are separately adjustable on the front panel with a 5-stage volume control. For you, this means the greatest possible adaptability when implementing your sound reinforcement concept.

The MPZ-180.6P also offers you an MP3 player with infrared remote control and blue backlit LCD display. It has both an SD card slot and a USB port. So you can spontaneously and flexibly play music titles from a storage medium of your choice.

Make yourself heard!

The microphone input 3 on the front panel has an adjustable priority switch. It allows you to make important announcements with automatic, continuously adjustable level reduction of all signals. Use the gong to draw additional attention to your announcement.

Protection

A fan protects the interior of your MPVZ-180.6P from overheating. In addition to a switch-on delay, it has protection circuits against overvoltage and short-circuits. In these cases, your speakers are electrically isolated from the amplifier. This protects both the MPVZ-180.6P and

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397503517

Peso : 10,70 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.49 m

Altezza : 0.18 m

your speakers from damage.

## Features :

---

- Comodo controllo per altoparlanti in ELA tramite tecnologia a 6 zone
  - 6 uscite di zona ELA (100 V) ciascuna con un regolatore del volume a 5 livelli
  - Possibilità di collegamento per altoparlanti a bassa impedenza (4-16 Ohm)
  - Slot per schede SD e porta USB
  - Navigazione delle cartelle e funzioni di ripetizione (Repeat 1, All)
  - 2 ingressi microfono posteriori (jack da 6,3 mm, non sim.)
  - 1 ingresso microfono frontale (combinazione XLR/jack da 6,3 mm, non sim.) sul pannello frontale con funzione di priorità regolabile
  - Ingressi microfono con controlli del volume separati
  - 3 ingressi di linea (RCA stereo) con controlli del volume separati
  - 1 uscita di linea (RCA stereo)
  - Gong, commutabile
  - Regolatori di alti e bassi per il segnale di uscita
  - Indicatore di livello a LED a 7 cifre
  - Regolatore master per il segnale di uscita
  - Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
  - Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
  - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre
- audioplayer**
- Controllabile via Telecomando IR
  - Schermo LCD

## Dati tecnici :

---

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	360,00 W
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	180 W RMS
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Intervallo di frequenza:	80 - 16000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>75 dB microfono >85 dB line
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Raffreddamento:	Ventola termoregolata , flusso d'aria Front to Rear
Impedenza:	ELA tecnica 100 V; 4-16 Ohm; ELA Tecnica 70 V
Uscita zona:	6 zone regolabili
Commutazione:	Class AB
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore master, Controllo del volume per canale, Regolazione del suono, Talkover regolabile
Circuito di protezione:	Limitazione di corrente; Cortocircuito; Ritardo d'attivazione
LED di stato:	Power, Fault, Indicatore di livello
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: microfono via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.)

Ingresso: line via 3 x RCA stereo 0,3 V  
Uscita: line via 1 x RCA stereo  
Uscita: Altoparlante via terminale a vite

---

Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande Mono
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 38,5 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	9,00 kg
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Attivazione:	Telecomando IR
Audioplayer:	USB + SD
Tipo di display:	Schermo LCD
Formato musicale:	MP3
Numero di file:	Massimo 999
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32)

---

### **Contenuto della confezione:**

---

1 x Amplificatori  
1 x telecomando  
1 x Pila  
1 x Manuale d'uso