

## OMNITRONIC Convertisseur Line/Phono LH-042

Convertisseur passif stéréo line/phono

Réf. : 10355042

GTIN: 4026397341218



### Description:

The LH-042 converts a line signal to a phono signal. What this is good for? Just imagine the following situation. You're working as a DJ and you have recently bought a new line source (a CD player, MP3 player or the like). Now you would like to connect it to your mixer, but the line inputs are already used. What to do? At this point it's time for our LH-042. Just plug it into a phono input and connect your additional line source to the converter: you've got one more line slot for your mixer.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397341218

Poids: 0,40 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.08 m

### Caractéristiques:

- Convertit un signal de niveau ligne en un signal phono
- Connectez des sources de ligne telles que CD, MP3, DVD ou PC à l'entrée phono magnétique d'une table de mixage, d'un amplificateur ou d'un enregistreur
- Borne de mise à la terre pour éviter les boucles de ronflement
- Pas besoin d'alimentation en tension ou batterie
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos

### Données techniques:

Plage de fréquence:	10 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>100 dB
Impédance:	Entrée: 10 kOhm Sortie: 470 Ohm

Gain:	-46 dB
Connexions:	Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: phono via 1 x RCA stéréo
Matériau:	Métal
Couleur:	Argenté
Dimension:	Largeur : 9,8 cm Profondeur : 9,2 cm Hauteur : 4 cm
Poids:	0,22 kg

---

**Contenu de la livraison:**

---

1 x Appareil  
4 x pied  
1 x Mode d'emploi