



Features:

Logistic

EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 1,5m

DMX-LED-Röhre zur Montage im Trussing oder zum Abhängen von Decken

- Leichte Kunststoffröhre
- 26 separat ansteuerbare Pixel (Leuchteinheiten mit jeweils 4 LEDs)
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Dimmer und Strobe-Effekt
- Je 4 LED Pixel Tubes 360° können an einen Controller angeschlossen werden
- 104 LEDs SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- Ansteuerbar über Art-Net; Stand-alone; DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 360°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Controller für EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

- Controller und Spannungsversorgungseinheit für 4 LED-Leuchtröhren
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Im 5; 7; 14; 84; 192; 312 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- 3 stelliges 7-Segment-LED Display

Technische Daten:

EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 1,5m

Stromversorgung:	24V DC
Gesamtanschlusswert:	18,00 W
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	104 x SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Ansteuerung:	Art-Net; Stand-alone; DMX
Abstrahlwinkel:	360°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	360°
Maße:	Länge: 153 cm Durchmesser: Ø 5 cm
Gewicht:	0,70 kg

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	95,00 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
DMX-Kanäle:	5; 7; 14; 84; 192; 312
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512
Maximaler Anschluss:	4 Röhren
Displaytyp:	3 stelliges 7-Segment-LED Display
Ausgang:	24 V DC;
Maße:	Breite: 24 cm Tiefe: 29 cm Höhe: 6 cm
Gewicht:	2,05 kg

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel