

OMNITRONIC PM-202FX 2-Kanal-DJ-Mixer mit Filter, FX und Bluetooth

DJ-Mixer mit Bluetooth-Konnektivität, bipolarem Filter und 6 Soundeffekten

Art.-Nr.: 10006865

GTIN: 4026397731088



Features:

- Bluetooth-Signal Kanal 1 und 2 frei zuweisbar
- DJ-Mikrofonkanal mit Lautstärkereglern und 2-Band-Equalizer
- DJ Filter LPF/HPF bipolar je Kanal
- Crossfader mit einstellbarer Kurve und Reverse-Schalter
- Masterkanal mit Lautstärkereglern und Stereo-LED-Pegelanzeige
- 4 Line- und 2 Phono-Eingänge über Cinch-Buchsen
- Zusätzlicher Record-Ausgang
- Vorhören aller Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Stereo-Kopfhörerausgang
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 15m
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter

Logistic

EAN / GTIN: 4026397731088

Gewicht: 2,75 kg

Länge: 0.36 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.15 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 8 W

Schutzklasse: SK II

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M) "Rasiererstecker" Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
DJ Filter:	Je Kanal: LPF/HPF bipolar,
DJ-FX:	Master: CHORUS, REVERB, DELAY, FLANGER Master: WHA, PHASE,
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth Gerätename:	PM-202FX
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 15m
Übersprechdämpfung:	>60 dB
Steuerelemente:	Crossfader, Crossfade-Curve Regler, Crossfade Reverse Schalter, FX Parameter Regler, Netzschalter
Status LED:	Power, Masterpegelanzeige
Anschlüsse:	Eingang: Line/Phono über 2 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 2 x Stereo-Cinch Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Eingang: Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion Eingang: Erdungsverbindung über 2 x Schraubklemme Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Kanäle:	Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line/Phono- Bluetooth Schalter über Cinch, Kanalregelung über 60mm Fader, Regler 2-Band EQ, Gainregler, CUE-Schalter Mikrofonkanal: 1 x Mono über XLR, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Balancedrehregler Kopfhörer-Ausgang: Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix- Funktion Rec. Ausgang: Stereo über Cinch
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Länge: 30,5 cm Breite: 19,0 cm Höhe: 11,0 cm
Gewicht:	2,18 kg

Kabellänge: 2,10 m abnehmbar

Lieferumfang:

1 x Mixer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Antenne
1 x Cinchkabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung