

OMNITRONIC PM-322P 3-Kanal-DJ-Mixer mit Bluetooth und USB-Player

3-Kanal-DJ-Mixer mit Bluetooth und MP3-Player

Art.-Nr.: 10006874

GTIN: 4026397653403



Listenpreis: 236.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 3 Eingangskanäle mit Gain-Regler, 3-Band-Equalizer, Cue-Taste und Kanalfader
- DJ-Mikrofonkanal mit Lautstärkeregler und 2-Band-Equalizer
- Vorhören aller Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Stereo-Kopfhörerausgang
- Crossfader mit einstellbarer Kurve und Reverse-Schalter
- Masterkanal mit Lautstärkeregler und 6-stelliger Stereo-LED-Pegelanzeige, umschaltbar zwischen Master- und PFL-Signal
- 6-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige
- 6 Line- und 2 Phono-Eingänge über Cinch-Buchsen
- Symmetrische XLR-Ausgänge und Cinch-Buchsen
- Record-Ausgang, masterunabhängig
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Reichweite von bis zu 10m bei Sichtweite
- LCD Display
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; mobilen Einsatz

Logistic

EAN / GTIN: 4026397653403

Gewicht: 3,17 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 25 W

Schutzklasse: SK II

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M) "Rasiererstecker" Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth:	Version: 4,2 + EDR Profil: A2DP, AVRCP
Bluetooth Gerätename:	PM-322P
Audioplayer:	USB + Bluetooth
Reichweite:	Bis zu 10m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Steuerelemente:	Audioplayer, Crossfader, Cue-Mix-Funktion, Quellen-Umschalter, Crossfade-Curve Schalter; Crossfade Reverse Schalter
Status LED:	Umschaltbare Masterpegelanzeige, Clip, CUE, Power
Anschlüsse:	Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch Eingang: Line/Phono über 2 x Stereo-Cinch Eingang: Audioplayer über 1 x USB A (W) Einbauversion Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Master über 2 x Stereo-Cinch Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Kanäle:	Eingangskanal: 1 x Stereo mit Line-Line-Player Schalter über Cinch oder Player, Kanalregelung über Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, CUE- Schalter Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line/Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, CUE-Schalter Mikrofonkanal: 1 x Mono über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ, Cue-Mix-Funktion Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler
Musikformat:	MP3, WAV; WMA
USB-Anschluss:	Typ A
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Länge: 28,3 cm Breite: 23 cm Höhe: 10,7 cm
Gewicht:	2,58 kg
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte max. 32GB (FAT 32)

Lieferumfang:

- 1 x Mixer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Cinchkabel
- 1 x Konformitätserklärung