

OMNITRONIC PM-311P DJ-Mixer mit Player

3-Kanal-DJ-Mixer mit integriertem MP3-Player

Art.-Nr.: 10006879

GTIN: 4026397696578



Features:

- 3 Eingangskanäle, umschaltbar 2 x Phono/Line und 1 x USB/Line
- Alle Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain), 3-fach-Klangregelung und Cue-Taste
- DJ-Mikrofoneingang mit Talkover-Schalter, Lautstärkeregler und 3-fach-Klangregelung
- Vorhören (CUE) der Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix-Regler
- Crossfader zum Überblenden zwischen den Phono/Line-Eingängen
- 5-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige, umschaltbar zwischen Master- und PFL-Signal
- Zusätzlicher Record-Ausgang
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; mobilen Einsatz

Logistic

EAN / GTIN: 4026397696578

Gewicht: 2,13 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.12 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz
12V

Gesamtanschlusswert: 4,00 W

Schutzklasse: SK III

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Steckernetzteil (mitgeliefert)

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Geräuschspannungsabstand:	>75 dB
Klirrfaktor:	<0,07 % bei 1 kHz
Audioplayer:	USB
Gehäusefarbe:	Schwarz
Steuerelemente:	Crossfader, Quellen-Umschalter, Talkover, Netzschalter
Status LED:	Umschaltbare Masterpegelanzeige, Kanalquelle, CUE, ON AIR
Anschlüsse:	Eingang: Line/Phono über 2 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Eingang: Audioplayer über 1 x USB A (W) Einbauversion Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Kanäle:	Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, CUE-Schalter, Quellen-Umschalter, CUE-Schalter Eingangskanal: 1 x Stereo mit Line-Player Schalter über Cinch oder Player, Kanalregelung über Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, CUE-Schalter Mikrofonkanal: 1 x Mono über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ, ON AIR Schalter Master-Ausgang: 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-Funktion Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler
Musikformat:	MP3, WAV
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte max. 32GB (FAT 32)
USB-Anschluss:	Typ A
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 17,2 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 7,8 cm
Gewicht:	1,83 kg

Lieferumfang:

1 x Mixer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Externes Netzteil