

OMNITRONIC GNOME-202 Mini-Mixer silber

2-Kanal-DJ-Mixer im Miniaturformat

Art.-Nr.: 10006881

GTIN: 4026397514100



Beschreibung:

Der Omnitronic GNOME ist ein mobiles DJ-Mischpult im Miniatur-Format mit allen notwendigen Funktionen für den spontanen Mix von zwei Klangquellen (MP3-Player, Smartphone, Laptop etc.). Hierfür bietet das Pult zwei Stereo-Line-Eingänge und dazu einen regelbaren Mikrofon- und Kopfhöreranschluss. Außerdem sind DJ-typische Bedienelemente vorhanden, wie ein leichtgängiger Crossfader, ein 2-Band-Equalizer zur einfachen Klangregelung und weitere Potis. Die solide Verarbeitung macht das Mischpult nicht nur optisch zum Hingucker, sondern auch langlebig.

Features:

- Extrem leichter und kompakter DJ-Mixer
- 2 Stereokanäle mit Gain-Regler und 2-Band-EQ, Anschluss über Cinchbuchsen
- Regelbarer Mikrofoneingang über 6,3-mm-Klinke
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Regelbarer Masterausgang und Record-Ausgang über Cinchbuchsen
- Eloxiertes Metallgehäuse
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; mobilen Einsatz

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Logistic

EAN / GTIN: 4026397514100

Gewicht: 0,74 kg

Länge: 0,32 m

Breite: 0,16 m

Höhe: 0,08 m

	12V 500 mA
Gesamtanschlusswert:	6,00 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>85 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Gehäusefarbe:	Silber
Steuerelemente:	Crossfader
Status LED:	Power
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x Stereo-Cinch Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Kanäle:	Eingangskanal: 2 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ Mikrofonkanal: 1 x Mono über Klinke, Kanalregelung über Drehregler Master-Ausgang: 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler Kopfhörer-Ausgang: , Kanalregelung über Drehregler
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 10 cm Tiefe: 16,5 cm Höhe: 6 cm
Gewicht:	0,50 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Externes Netzteil
1 x Bedienungsanleitung