

## OMNITRONIC EM-550B MK2 Entertainment-Mixer

Multifunktionaler 5+2-Kanal-Installationsmixer, Schwarz

Art.-Nr.: 10007103

GTIN: 4026397714333



**Listenpreis: 355.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 5 Eingangskanäle mit versenktem Vorverstärkungsregler (Gain) auf der Geräterückseite, Signal-LED und leichtgängigem Kanalfader
- Vorhören der Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix/Split-Funktion
- 2 regelbare Masterausgänge mit 3-Band-EQ und 10-stelliger Stereo-LED-Pegelanzeige
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Clubs/Tanzschulen

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397714333

Gewicht: 3,46 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.18 m

### Technische Daten:

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 230 V AC, 50 Hz                                    |
| Gesamtanschlusswert:      | 9 W                                                |
| Schutzklasse:             | SK II                                              |
| Stromanschluss:           | Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz                                      |
| Geräuschspannungsabstand: | >65 dB Line/Phono                                  |
| Klirrfaktor:              | Line/Phono <0,02 % bei 1 kHz                       |
| Gain:                     | Mikrofon 52 dB<br>Line 19 dB                       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Phono 54 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gehäusefarbe:   | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Steuerelemente: | Netzschalter, regelbarer Talkover, Quellen-Umschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Status LED:     | Signal, Masterpegelanzeige, Peak, Kanalquelle; CUE, Talkover, ON AIR, Routing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anschlüsse:     | Eingang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br>Eingang: Line/Phono über 2 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Line über 9 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Master über 2 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3-mm-Klinke (sym.)<br>Ausgang: Booth über Stereo-Cinch<br>Ausgang: Rec. über 2 x Stereo-Cinch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kanäle:         | Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line/Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, , Gainregler, Quellen-Umschalter, CUE-Schalter<br>Eingangskanal: 3 x Stereo mit Line-Line Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, , Gainregler, Quellen-Umschalter, CUE-Schalter<br>Mikrofonkanal: 2 x Mono über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler, Regler 3-Band EQ, ON AIR Schalter, Talkover Schalter<br>Master-Ausgang: 2 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Regler 3-Band EQ<br>Rec. Ausgang: 2 x Stereo über Cinch, NO-MIC Schalter<br>Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-Split-Funktion<br>Booth-Ausgang: 1 x Mono + Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler<br>Eingangskanal: 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maße:           | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 14,8 cm<br>Höhe: 8,9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht:        | 3,10 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Lieferumfang:

1 x Mixer  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Cinchkabel