

OMNITRONIC EM-650B MK2 Entertainment-Mixer

Multifunktionaler 5+2-Kanal-Mixer mit 3 Zonen, Schwarz

Art.-Nr.: 10007113

GTIN: 4026397714326



Listenpreis: 415.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 5 Eingangskanäle mit versenktem Vorverstärkungsregler (Gain) auf der Geräterückseite, Signal-LED und leichtgängigem Kanalfader
- 3 regelbare Masterausgänge mit 3-Band-EQ und 10-stelliger Stereo-LED-Pegelanzeige
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Clubs/Tanzschulen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397714326

Gewicht: 3,46 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.18 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>60 dB Line >70 dB Phono
Klirrfaktor:	Line/Phono <0,02 % bei 1 kHz
Gain:	Mikrofon 52 dB Line 17 dB Phono 53 dB
Gehäusefarbe:	Schwarz

Zonen-Ausgang:	3 regelbare Zonen
Steuerelemente:	Netzschalter, regelbarer Talkover, Quellen-Umschalter
Status LED:	Signal, Kanalpegelanzeige, Masterpegelanzeige, Peak, Kanalquelle; CUE, Talkover, ON AIR, Routing
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line/Phono über 2 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 8 x Stereo-Cinch Ausgang: Master über 3 x 3-pol XLR Ausgang: Master über 3 x Stereo-Cinch Ausgang: Rec. über 2 x Stereo-Cinch Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3-mm-Klinke (sym.)
Kanäle:	Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line/Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Regler 3-Band EQ, Routing Master-Bus-Schalter, Gainregler, Quellen-Umschalter, CUE-Schalter Eingangskanal: 3 x Stereo mit Line-Line Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Routing Master-Bus-Schalter, Gainregler, Quellen-Umschalter, CUE-Schalter Mikrofonkanal: 2 x Mono über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler, ON AIR Schalter, Routing Master-Bus-Schalter, Talkover Schalter Master-Ausgang: 3 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Regler 3-Band EQ Rec. Ausgang: 1 x Stereo über Cinch, Routing Master-Bus-Schalter Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-Funktion
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 14,8 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	3,10 kg

Lieferumfang:

1 x Mixer
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Cinchkabel