

## OMNITRONIC EM-650B MK2 Entertainment-Mixer

Multifunktionaler 5+2-Kanal-Mixer mit 3 Zonen, Schwarz

Art.-Nr.: 10007113

GTIN: 4026397714326



### Features:

- 5 Eingangskanäle mit versenktem Vorverstärkungsregler (Gain) auf der Geräterückseite, Signal-LED und leichtgängigem Kanalfader
- 3 regelbare Masterausgänge mit 3-Band-EQ und 10-stelliger Stereo-LED-Pegelanzeige
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Clubs/Tanzschulen

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397714326

Gewicht: 3,46 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.18 m

### Technische Daten:

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 230 V AC, 50 Hz                                    |
| Schutzklasse:             | SK II                                              |
| Stromanschluss:           | Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz                                      |
| Geräuschspannungsabstand: | >60 dB Line<br>>70 dB Phono                        |
| Klirrfaktor:              | Line/Phono <0,02 % bei 1 kHz                       |
| Gain:                     | Mikrofon 52 dB<br>Line 17 dB<br>Phono 53 dB        |
| Gehäusefarbe:             | Schwarz                                            |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zonen-Ausgang:  | 3 regelbare Zonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Steuerelemente: | Netzschalter, regelbarer Talkover, Quellen-Umschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Status LED:     | Signal, Kanalpegelanzeige, Masterpegelanzeige, Peak, Kanalquelle; CUE, Talkover, ON AIR, Routing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anschlüsse:     | <p>Eingang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion</p> <p>Eingang: Line/Phono über 2 x Stereo-Cinch</p> <p>Eingang: Line über 8 x Stereo-Cinch</p> <p>Ausgang: Master über 3 x 3-pol XLR</p> <p>Ausgang: Master über 3 x Stereo-Cinch</p> <p>Ausgang: Rec. über 2 x Stereo-Cinch</p> <p>Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3-mm-Klinke (sym.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kanäle:         | <p>Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line/Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Regler 3-Band EQ, Routing Master-Bus-Schalter, Gainregler, Quellen-Umschalter, CUE-Schalter</p> <p>Eingangskanal: 3 x Stereo mit Line-Line Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Routing Master-Bus-Schalter, Gainregler, Quellen-Umschalter, CUE-Schalter</p> <p>Mikrofonkanal: 2 x Mono über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler, ON AIR Schalter, Routing Master-Bus-Schalter, Talkover Schalter</p> <p>Master-Ausgang: 3 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Regler 3-Band EQ</p> <p>Rec. Ausgang: 1 x Stereo über Cinch, Routing Master-Bus-Schalter</p> <p>Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-Funktion</p> |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maße:           | <p>Breite: 48,3 cm</p> <p>Tiefe: 14,8 cm</p> <p>Höhe: 8,9 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht:        | 3,10 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Lieferumfang:

1 x Mixer  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Cinchkabel