

OMNITRONIC RM-1422FXA USB Rack-Power-Mixer

19"-Powered Mixer, 2 x 400 W, mit 12 Kanälen, DSP-Effekteinheit und MP3-Player

Art.-Nr.: 10040302

GTIN: 4026397683233



Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Audio-Mischpult und Digital-Verstärker im 19"-Gehäuse
- Integriertes USB-Audio-Interface erlaubt Aufnahmen und Wiedergabe mit einem Computer (PC und Mac)
- 8 Mono-Eingangskanäle mit Gain-Regler, 2-fach-EQ, Pan-Regler und Kanalfader
- 2 Stereo-Eingangskanäle mit 2-Band-EQ, Balance-Regler und Kanalfader
- 8 Kanal-Inserts
- Tape-Eingang und -Ausgang
- Separate Ausgänge für Main Mix und Control Room
- 2 AUX-Send-Ausgänge
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- +48 V Phantomspeisung, zentral zuschaltbar
- 4-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Digitaler Signalprozessor 24 bit mit 16 Effekten
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Bluetooth
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Theater; Konzerte/FOH's; Verleiher

Logistic

EAN / GTIN: 4026397683233

Gewicht: 8,05 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.23 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 115 W 1/8 Power

Schutzklasse: SK I

Ausgangsleistung:	2 x 250 W RMS (8 Ohm) 2 x 400 W RMS (4 Ohm)
Stromanschluss:	Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>89 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz
DSP:	Digitaler Signalprozessor 24 bit mit 16 Effekten
Phantomspannung:	48 V DC
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Bluetooth
Bluetooth Gerätenamen:	Bluetooth
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Steuerelemente:	Lautstärkeregler pro Kanal, Masterregler, Klangregelung, Phantomspannungsschalter
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 8 x 3-pol XLR Eingang: Line über 12 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Eingang: AUX über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: AUX über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Kanäle:	Eingangskanal: 2 x Stereo über Klinke, Regler 2-Band EQ, Gainregler, Panoramaregler
Kanäle Eingang:	8 x Mono über XLR oder Klinke
Equalizer:	Kanal: 8 x Regler 2-Band Mono
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten
USB-Anschluss:	Typ A
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 34 cm Höhe: 13,35 cm
Gewicht:	6,55 kg

Lieferumfang:

1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Mixer
 1 x Konformitätserklärung